


hoofdschakelaar 4-polig 40A 30 stuks (85005002)

(85005002)



8718924261996



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315896
Fabrikantnummer	85005002
EAN code	8718924261996
Merk	EMAT
Productgroep	Inbouwschakelaar modulair
Serie/Programma	hoofdschakelaar
Aantal polen	4
Aandraaimoment (Nm)	2/3.5
Nom. continuustroom I _n (A)	40

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/emat-hoofdschakelaar-4-polig-40a-30-stuks-85005002>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De 4-polige hoofdschakelaar van EMAT heeft een nominale continuustroom van 40A.

Bekijk hier de [specsheet](#)

Technische details

Nom. (meet)stroom (A)	40
Nom. (meet)spanning (V)	400
Kortsluitvastheid (I _{cw}) (kA)	480
Spanningstype	AC
Met signaallamp	Nee
Kleur kapje (kalotje)	Rood
Breedte in module-eenheden	4
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal contacten als maakcontact	4
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	0
Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1/35
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Lengte (mm)	73
Hoogte (mm)	82
Breedte (mm)	70
Gewicht (kg)	0.311
Gebruikscategorie AC (A)	22
Kortstondige houdstroom (I _{cw}) (kA)	480
Impulsspanning (U _{imp}) (kV)	6
Elektrische levensduur aantal schakelingen	4000
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN