


hoofdschakelaar 2-polig 40A 60 stuks (85005000)

(85005000)



8718924261958



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401315897
Fabrikantnummer	85005000
EAN code	8718924261958
Merk	EMAT
Productgroep	Inbouwschakelaar modulair
Serie/Programma	EMAT hoofdschakelaar
Aantal polen	2
Nom. continustroom Iu (A)	40

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-hoofdschakelaar-2-polig-40a-60-stuks-85005000>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De 2-polige hoofdschakelaar van EMAT heeft een nominale continustroom van 40A.

Bekijk hier de [specsheet](#)

Technische details

Nom. (meet)stroom (A)	40
Nom. (meet)spanning (V)	400
Kortsluitvastheid (Icw) (kA)	480
Spanningstype	AC

Met signaallamp	Nee
Kleur kapje (kalotje)	Rood
Breedte in module-eenheden	2
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal contacten als maakcontact	2
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	0
Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1/35
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Lengte (mm)	73
Hoogte (mm)	82
Breedte (mm)	35
Gewicht (kg)	0.158
Gebruikscategorie AC (A)	22
Kortstondige houdstroom (I _{cw}) (kA)	480
Impulsspanning (U _{imp}) (kV)	6
Elektrische levensduur aantal schakelingen	4000
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000
Aandraaimoment (Nm)	2,0-3,5

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN