


combinatiemelder rook- en koolmonoxide 3V 10- jarig litium batterij - niet koppelbaar (SCB10-INT)

(SCB10-INT)



0816317004972



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401316575
Fabrikantnummer	SCB10-INT
EAN code	0816317004972
Merk	FireAngel
Productgroep	Brandmelder
Serie/Programma	
Werkingsprincipe	Optisch
Koppelbaar radiografisch optioneel	Nee
Stroomvoorzorging primair	Batterij/Accu
Met backup-batterij	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/fireangel-combinatiemelder-rook-en-koolmonoxide-3v-10-koppelbaar-scb10-int>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Eigenschappen:

- Levensduur 10 jaar met een geïntegreerde 10 jaar lithium batterij
- Geavanceerde elektrochemische sensor gekalibreerd en getest met CO-gas
- Optische rookmelder
- Discreet testen op een veel lager volume
- 2 verschillende akoestische- en duidelijk zichtbare visuele signalen voor snelle identificatie van het type alarm
- Grote test/pauzeknop
- Gecertificeerd volgens EN14604:2005+AC:2008 (rookmelders) en EN 50291-1:2018 (koolmonoxidemelders)

Technische details

Standalone	Ja
Verbinding via kabel	Nee
Lengte (mm)	134
Standaard via radiografische verbinding	Nee
Spanningstype voedingsspanning	DC
Met spanningsindicatie	Ja
Batterij meegeleverd	Overig
Geluidssterkte (dB(A))	85
Montagewijze	Opbouw
Geschikt voor kanaalmontage	Nee
Breedte (mm)	134
Diameter (mm)	134
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Rookschakelaar	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Uitvoering test-/pauzeknop	Combinatie
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Met Q-label	Nee
Zelfklevend	Nee
Voedingsspanning bij DC (V)	3/3
Hoogte/diepte (mm)	39.4

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN