

optische rookmelder

230V met 9V

lithiumbatterij - bedraad

koppelbaar (SW10-EUT)

(SW10-EUT)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401316576
Fabrikantnummer	SW10-EUT
EAN code	816317005610
Merk	FireAngel
Productgroep	Brandmelder
Serie/Programma	Project serie
Werkingsprincipe	Optisch
Standaard via radiografische verbinding	Nee
Koppelbaar radiografisch optioneel	Ja
Stroomvoorzorging primair	Netvoeding
Met backup-batterij	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/fireangel-optische-rookmelder-230v-met-9v-lithiumbatterij-sw10-eut>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De SW10-EUT rookmelder van FireAngel is geschikt voor aansluiting op het 230V netstroom. De melder is voorzien van een 10 jaar bekabeld koppelbaar tot maximaal 12 rook-, hitte- en koolmonoxidemelders uit de W-serie. Deze rookmelder is speciaal ontworpen voor woningen en woningen met zonnepanelen. Bij een stroomstoring blijft de rookmelder stand-by door gebruik te maken van de batterij. De melder is voorzien van de laatste optische technologie waarbij hele kleine rookdeeltjes door de rookmelder kunnen worden waargenomen geschikt voor smeulende, langzaam ontwikkelende branden.

Specificaties:

- De SW10-EUT kan gekoppeld worden met andere rook-, hitte-, en koolmonoxidemelders, tot een maximum van 12 stuks.
- EN14604:2005 /AC:2008– CE.
- 230 volt – netaansluiting.
- AC 220-240V/50Hz.
- Lithium back-up batterij (ingesloten).
- Centrale test-, en pauzeknop.
- Waarschuwing lage batterijspanning.
- Optisch sensor – Zeer gevoelig voor smeulende en langzaam ontwikkelende branden.
- Superior Sensing Technology.
- Multi-Alarm koppeling.
- LED indicatoren.
- Groen – 230V power on.
- Rood – 32 sec controle led.
- Eenvoudig te installeren op meegeleverde montagegiering.
- Koppelbaar tot max 12 rook-, hitte-, en koolmonoxidemelders (W-serie).
- 5 jaar garantie.

Technische details

Standalone	Ja
Verbinding via kabel	Ja
Lengte (mm)	127
Max. aantal koppelbaar	12
Voedingsspanning (V)	230/230
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
Met spanningsindicatie	Ja
Batterij meegeleverd	Lithium
Geluidssterkte (dB(A))	85
Montagewijze	Opbouw
Met sokkel	Nee
Geschikt voor kanaalmontage	Ja
Breedte (mm)	127
Hoogte (mm)	44

Diameter (mm)	127
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Rookschakelaar	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Uitvoering test-/pauzeknop	Combinatie
Kabelinvoer	Onder- en zijkant
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Met Q-label	Nee
Zelfklevend	Nee
Voedingsspanning bij DC (V)	230/230
Hoogte/diepte (mm)	44

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN