

(931234)



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 401316817 |
| Fabrikantnummer | 931234 |
| EAN code | 4057298053078 |
| Merk | Bachmann |
| Productgroep | Contactdooscombinatie |
| Serie/Programma | |
| Overspanningsbeveiliging | Ja |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur | Wit |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Lengte snoer (m) | 0.2 |
| Met aan/uitschakelaar | Nee |

Technische details

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Behuizingsvorm | Overig |
| Aantal contactdozen met aardingspen | 1 |
| Aardlekschakelaar | Nee |
| Netontstoringfilter | Nee |
| Nom. stroom (A) | 16 |
| Met deksel | Nee |
| Materiaalkwaliteit | Aluminium |
| Halogenvrij | Nee |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| Transparant | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bachmann-401316817>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 10-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA