


# infrarood- bewegingsmelder IS 180 digi HD - antraciet (066079)

(066079)



4007841066079



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401317356
Fabrikantnummer	066079
EAN code	4007841066079
Merk	STEINEL
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	IS
Montagewijze	Opbouw
Kleur	Antraciet
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Filter_typen_product	Bewegingsmelders
Filter_kleur	Antraciet \$Rood
Filter_ipwaarde	IP54
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm

## Technische details

Model	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Ja

Koppelbaar aan netwerk	Ja
Optimale montagehoogte (m)	2
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	6
Max. reikwijdte frontaal (m)	9
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Materiaal	Kunststof
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	7039
Transparant	Nee
Min. nalooptijd (s)	5
Max. nalooptijd (min)	60
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	180/180
Aanspreekhelderheid (lx)	2/1000
C-Belasting	Ja
Temperatuur (°C)	-20/40
Aantal schakelzones	9
Frequentie (Hz)	50/60
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Aansluitwijze	Overig
Antibacteriële behandeling	Nee
Breedte (mm)	116
Hoogte (mm)	116
Diepte (mm)	42
Compatible met Apple HomeKit	Nee

Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Geschikt voor wandmontage	Nee
Met aansluitkabel	Ja

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/steinel-infrarood-bewegingsmelder-is-180-digi-hd-antraci>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De eerste digitaal instelbare infraroodsensor voor buiten. De IS 180 digi HD bewegingsmelder past dankzij zijn vlakke design en onopvallende lensdesign onopvallend in elke omgeving. Wat opvalt is de baanbrekende technologie: het sensorgebied hoeft niet eerst te worden gescand, wat tijdrovend is. De negen detectiezones en de sensorgevoeligheid kunnen gemakkelijk digitaal worden ingesteld. Onafhankelijk van de looprichting detecteert de 180 graden-sensor tangentiële en 6 m radiale bewegingen even goed in een straal tot 9 m. De sensor kan ook worden gebruikt om andere bewegingen te detecteren. Instelling, bediening en netwerking via STEINEL Connect App en Bluetooth.

**Gegenereerd op datum: 10-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA