


schemerschakelaar opbouw NightMatIQ plus 1-1000Lux - antraciet (066116)

(066116)



4007841066116



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317357
Fabrikantnummer	066116
EAN code	4007841066116
Merk	STEINEL
Productgroep	Schemerschakelaar
Serie/Programma	NightMatIQ
Max. schakelvermogen (W)	1000
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Uitvoering sensor	Lichtsensoren ingebouwd
Contacten	1 maakcontact
Filter_kleur	Antraciet
Filter_serie	Schemerschakelaars
Filter_typen_product	Schakelaars

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/steinel-schemerschakelaar-opbouw-nightmatiq-plus-1-1000w>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Modern design gecombineerd met slim comfort

Nachtverlichting – maar dan op een slimme manier: de NightmatIQ Plus schemerschakelaar, uitgerust met moderne Bluetooth-te strakke lijnen en scoort met uitstekend gebruikscomfort. Wanneer 's avonds het inschakelniveau wordt bereikt, gaan alle aangesl. W) automatisch tegelijk aan – en huisgangen, kleine terreinen, tuinen of etalages schitteren betrouwbaar in het mooiste licht er dankzij beschermingsklasse IP 54. De verlichting gaat dan tijdens de ochtendschemering weer automatisch uit. Het inschakelnive verlichting actief wordt, kan met de Steinell Connect app individueel naar wens worden ingesteld – van 1 tot 1000 lux omgevings kan de NightmatIQ Plus draadloos met verschillende STEINEL Connect lampen worden verbonden en ingesteld. De NightmatIQ teach-functie voor het instellen van het huidige inschakelniveau en biedt met de nachtpaarstand en de individuele uitschakel

Technische details

Inschakelhelderheid (lx)	1/1000
Uitschakelhelderheid (lx)	1/1000
C-Belasting	Ja
Met automatische nachtuitschakeling	Ja
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Antraciet
Transparant	Nee
Nom. spanning (V)	240
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20/40
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP54
Zwenkbaar	Nee
Met DALI interface	Nee
Breedte (mm)	95
Hoogte (mm)	95
Diepte (mm)	38

Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Max. schakelvermogen LED (W)	250

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN