


schemerschakelaar NightMatIQ 1-75Lux - antraciet (066130)

(066130)



4007841066130



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317359
Fabrikantnummer	066130
EAN code	4007841066130
Merk	STEINEL
Productgroep	Schemerschakelaar
Serie/Programma	NightMatIQ
Max. schakelvermogen (W)	1000
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Uitvoering sensor	Lichtsensoren ingebouwd
Contacten	1 maakcontact
Filter_ipwaarde	IP54
Filter_kleur	Antraciet
Filter_serie	Schemerschakelaars\$Schemersch
Filter_typen_product	Schakelaars

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/steinel-schemerschakelaar-nightmatiq-1-75lux-antraciet-0>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De nieuwe NightmatIQ schemerschakelaar maakt indruk met zijn platte design met strakke lijnen en zorgt automatisch voor perfect licht. Wanneer het ingestelde inschakelniveau wordt bereikt, begint de schemerschakelaar te werken en schakelt hij alle aangesloten LED's (LED: 250 W). Zo kunnen gevels, kleine terreinen, tuinen, etalages of andere gebieden betrouwbaar en precies op tijd vanaf de schemeravond ook maar een vinger te hoeven uitsteken. Als de ochtend weer aanbreekt, gaat de verlichting vanzelf weer uit. Dankzij de NightmatIQ voorheen handmatig werden geschakeld, in een handomdraai worden omgezet naar automatische werking. Het inschakelniveau (stelschroef) worden ingesteld van 1 tot 75 lux omgevingslichtsterkte. Regen, storm of sneeuw – de NightmatIQ werkt betrouwbaar dankzij beschermingsklasse IP 54.

Technische details

Inschakelhelderheid (lx)	1/75
Uitschakelhelderheid (lx)	1/75
C-Belasting	Ja
Met automatische nachtuitschakeling	Nee
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Overig
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Antraciet
Transparant	Nee
Nom. spanning (V)	240
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20/40
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP54
Zwenkbaar	Nee
Met DALI interface	Nee
Breedte (mm)	95
Hoogte (mm)	95
Diepte (mm)	38
Compatible met Apple HomeKit	Nee

Compatible met Google Assistant	Nee
---------------------------------	-----

Compatible met Amazon Alexa	Nee
-----------------------------	-----

Met IFTTT ondersteuning	Nee
-------------------------	-----

Max. schakelvermogen LED (W)	250
------------------------------	-----

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN