


(21100020)



04010312100462



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401317368
Fabrikantnummer	21100020
EAN code	04010312100462
Merk	Eltako
Productgroep	Bistabiel relais
Serie/Programma	S12 serie
Montagewijze	DIN-rail
Breedte in module-eenheden	1
Stuurspanning 1 (V)	24/24
Stuurspanningstype 1	AC
Max. gloeilampbelasting (W)	2300
Max. belasting TL-buis (VA)	2300
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6) (A)	10
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	0

# Technische details

Functie	Overig
Aantal maakcontacten	1
Aantal verbreekcontacten	0
Aantal wisselcontacten	0
Frequentie stuurspanning 1 (Hz)	50/50
Nom. (meet)schakelstroom (A)	16
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) (VA)	2300
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) (VA)	500
Handbediening mogelijk	Ja
Handbediening	Ja
Inbouwdiepte (mm)	55

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eltako-401317368>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 17-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA