

optische rookmelder 230V, 9v batterij back-up - bedraad koppelbaar(SW1-EUT)

(SW1-EUT)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401317412
Fabrikantnummer	SW1-EUT
EAN code	816317004798
Merk	FireAngel
Productgroep	Brandmelder
Serie/Programma	Project serie
Werkingsprincipe	Optisch
Standaard via radiografische verbinding	Nee
Koppelbaar radiografisch optioneel	Ja
Stroomvoorzorging primair	Netvoeding
Met backup-batterij	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/fireangel-optische-rookmelder-230v-9v-batterij-back-up-l-eut>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De SW1-EUT rookmelder van FireAngel is geschikt voor aansluiting op het 230V netstroom. De melder is voorzien van een 9 volt koppelbaar tot maximaal 12 rook-, hitte- en koolmonoxidemelders uit de W-serie. Deze rookmelder is speciaal ontworpen voor N woningen met zonnepanelen. Bij een stroomstoring blijft de rookmelder stand-by door gebruik te maken van de 9V back-up batt de laatste optische technologie waarbij hele kleine rookdeeltjes door de rookmelder kunnen worden waargenomen. Hierdoor is c smeulende, langzaam ontwikkelende branden. Een veiligheidsmechanisme voorkomt dat de melder zonder back-up batterij wor

Specificaties:

- De SW1-EUT kan gekoppeld worden met andere rook-, hitte-, en koolmonoxidemelders, tot een maximum van 12 stuks.
- EN14604:2005 /AC:2008– CE.
- 230 volt – netaansluiting.
- AC 220-240V/50Hz.
- 9VDC back-up batterij (ingesloten).
- Centrale test-, en pauzeknop.
- Waarschuwing lage batterijspanning.
- Optisch sensor – Zeer gevoelig voor smeulende en langzaam ontwikkelende branden.
- Superior Sensing Technology.
- Multi-Alarm koppeling.
- LED indicatoren.
- Groen – 230V power on.
- Rood – 32 sec controle led.
- Eenvoudig te installeren op meegeleverde montageering.
- Koppelbaar tot max 12 rook-, hitte-, en koolmonoxidemelders (W-serie).
- 5 jaar garantie op de melder, niet op de vervangbare back-up batterij.
- Veiligheid mechanische: de rookmelder kan niet gemonteerd worden zonder back-up batterij.

Technische details

Standalone	Ja
Verbinding via kabel	Ja
Lengte (mm)	127
Max. aantal koppelbaar	12
Voedingsspanning (V)	230/230
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
Met spanningsindicatie	Ja
Batterij meegeleverd	Alkaline
Meegeleverde backup-batterij oplaadbaar	Nee
Geluidssterkte (dB(A))	85
Montagewijze	Opbouw
Met sokkel	Nee
Geschikt voor kanaalmontage	Ja

Breedte (mm)	127
Hoogte (mm)	44
Diameter (mm)	127
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Rookschakelaar	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Uitvoering test-/pauzeknop	Combinatie
Kabelinvoer	Onder- en zijkant
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Explosiegeteste uitvoering	Nee
VdS erkend	Nee
Toegestaan door NCP	Nee
Met Q-label	Nee
Zelfklevend	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN