


aanwezigheidsmelder Dali-2 opbouw range 12 meter - wit (828001007)

(828001007)



4008224666220



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319528
Fabrikantnummer	828001007
EAN code	4008224666220
Merk	Kopp
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar
Serie/Programma	Präsenzmelder
Filter_kleur	Wit
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm
Filter_typen_product	Bewegingsmelders

Technische details

Uitvoering	Presentiemelder
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Ja
Constantlichtregeling	Ja
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2.5

Trappenhuisbewaking	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	6
Max. reikwijdte frontaal (m)	2.5
Diameter reikwijdte op vloer (m)	12
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC

Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	60
Max. nalooptijd (min)	60
Uitschakelvertraging (s)	300
Inschakelvertraging (s)	10
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	360/360
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	0/0
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	-15/15
Aanspreekhelderheid (lx)	10/2000
Max. schakelvermogen (W)	0
C-Belasting	Nee
Temperatuur (°C)	-20/50
Max. inschakelstroom (A)	0
Ingang voor nevenunit	Ja
Stuurstroom (mA)	180
Frequentie (Hz)	50/50
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Ja
Max. presentiebereik (m²)	12.5
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Antibacteriële behandeling	Nee
Slagvastheid	IK02

Min. aanloopstroom (A)	0
Hoogte (mm)	73
Diameter (mm)	111.5
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Max. schakelvermogen LED (W)	0

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-aanwezigheidsmelder-dali-2-opbouw-range-12-met>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Aanwezigheidsmelder, Dali-2, opbouw, range 12 meter, 1 – 60 minuten, kleur: wit

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA