

aanwezigheidsmelder Dali-2 inbouw range 30 meter - wit (828002008)

(828002008)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319529
Fabrikantnummer	828002008
EAN code	4008224666237
Merk	Kopp
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	Präsenzmelder
Montagewijze	Overig
Kleur	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Max. schakelvermogen (W)	0
Filter_typen_product	Bewegingsmelders
Filter_kleur	Wit
Filter_serie	Bewegingsmelders\$Bewegingsm

Technische details

Model	Presentiemelder
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Ja
Constantlichtregeling	Ja
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja

Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2.5
Trappenhuiscontroller	Nee
Overbruggingsschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	15
Max. reikwijdte frontaal (m)	3.5
Diameter reikwijdte op vloer (m)	30
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte	Mat
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee

Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	60
Max. nalooptijd (min)	60
Uitschakelvertraging (s)	300
Inschakelvertraging (s)	10
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	360/360
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	0/0
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	-15/15
Aanspreekhelderheid (lx)	10/2000
C-Belasting	Nee
Inbouwdiepte (mm)	52
Temperatuur (°C)	-20/50
Max. inschakelstroom (A)	0
Ingang voor nevenunit	Ja
Stuurstroom (mA)	180
Frequentie (Hz)	50/50
Met alarmfunctie	Nee
Gedwongen inschakeling	Ja
Max. presentiebereik (m ²)	12.5
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Antibacteriële behandeling	Nee

Slagvastheid	IK02
Min. aanloopstroom (A)	0
Hoogte (mm)	105
Diameter (mm)	111.5
Inbouwdiameter (mm)	76
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Max. schakelvermogen LED (W)	0
Nom. spanning (V)	230/230
Geschikt voor wandmontage	Nee
Met aansluitkabel	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-aanwezigheidsmelder-dali-2-inbouw-range-30-mete>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Aanwezigheidsmelder, Dali-2, inbouw, range 30 meter, 1 – 60 minuten, wit

Gegenereerd op datum: 15-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA