


transformator 12V 60W 5A - IP67 (50089225)

(50089225)



8720849291552



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320089
Fabrikantnummer	50089225
EAN code	8720849291552
Merk	Yphix
Productgroep	Transformator laagvolt lichtstelsel
Serie/Programma	LED transformator

Technische details

Type transformator	3-fase elektronische adaptertrafo
Veiligheidstrafo	Nee
Ingangsspanning (V)	220/240
Uitgangsspanning (V)	12/12
Lengte (mm)	222
Vermogen (W)	0/60
Aansluitwijze primaire zijde	Niet geconfectioneerde aansluitk
Aansluitwijze secundaire zijde	Niet geconfectioneerde aansluitk
Opbouw	Ja
Inbouw	Nee
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	Aluminium
Dimbaar	Nee

Kortsluitbeveiliging	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Aantal uitgangen (paren)	1
Breedte (mm)	30
Hoogte (mm)	21
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee

Niet dimbaar	Ja
Beschermingsgraad (IP)	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/yphix-transformator-12v-60w-5a-ip67-50089225>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Onze dompelwaterdichte (IP67) LED transformator 12V 5A Maximaal 60 Watt is de perfecte stroomvoorziening voor uw 12V LED verlichting. Deze LED trafo is speciaal gemaakt voor LED lampen hierdoor gaan uw LED lampen nog langer mee! U bespaart nog meer energie aangezien het sluipstroomverbruik van onze LED trafo's veel lager is dan dat van halogeen trafo's. Het sluipverbruik van deze LED trafo is slechts 0,5W. Wij raden u daarom aan uw oude halogeen trafo te vervangen door deze speciale LED trafo.

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA