


LED dimmer 5-350W (50348501)

(50348501)



8720849293228



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320094
Fabrikantnummer	50348501
EAN code	8720849293228
Merk	Yphix
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	LED dimmer

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Seriedimmer	Nee
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit	Nee
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Montagewijze	Inbouwinstallatie

Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Overig
Kwaliteitsklasse	Aluminium
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Zwart
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	220/240
Frequentie (Hz)	50/60
Stuurspanning (V)	220/240
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	50
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	35
Nom. belasting vermogensweerstand (W)	5/350
Max. schakelvermogen LED (W)	350
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee

Compatible met Amazon Alexa

Nee

Met IFTTT ondersteuning

Nee

Aantal eenheden

1

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-dimmer-5-350w-50348501>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De nieuwe Yphix LED inbouwdimmer 230 Volt 5-350W. Deze dimmer met draai/ drukknop is uitstekend te gebruiken in combinatie met de Yphix dimbare LED drivers en de Yphix dimbare elektronische LED Transformatoren. Op een enkele uitzondering na passen afdekramen van bekende merken als Busch Jaeger, GIRA, Jung (niet geschikt voor CD500/CD1540/A1540/LS1940/AS500/LS990), Berker etc perfect op deze Yphix LED dimmer. Voor het merk Niko geldt dit echter niet. De minimale belasting is 5W en maximaal 350W.

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA