


Plus Plug S slimme stekker wit (SNPL- 10112EU-W)

(SNPL-10112EU-W)



3800235265567



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401321188
Fabrikantnummer	SNPL-10112EU-W
EAN code	3800235265567
Merk	Shelly
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	
Uitvoering	Multistandaard contactdoos
Aantal eenheden	1
Aansluitwijze	Overig
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Kleur	Wit
Filter_kleur	Wit
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_voudig	1-voudig

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/shelly-plus-plug-s-wit-snpl-10112eu-w>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met de slimme stekker van Shelly maak je eenvoudig apparaten met stekker slim. Bedien apparaten gemakkelijk via je smartpho Koppel de stekker eventueel aan sensoren zoals temperatuur- of bewegingssensoren.

De Shelly Plus Plug S zorgt er voor dat je al jouw apparaten met een stekker slim kunt bedienen. Deze slimme stekker werkt op V (Je kunt hem overigens wel koppelen aan de meeste smart hubs). Schakel je apparaten eenvoudig aan en uit met je smartphone apparaten automatisch in of uit te schakelen. Je kunt de stekker ook koppelen aan slimme sensoren zoals bijvoorbeeld de Shelly een elektrische kachel, ventilator of infrarood paneel in te schakelen. Zie de categoriepagina van [Shelly](#) om meer producten t

De stekker heeft een vermogen van 12A wat gelijk staat aan 2640 Watt in Nederland. Dit maakt de stekker ook geschikt om groc En dit zijn nu net de apparaten die veel geld kosten als ze onbedoeld aan blijven staan.

De vernieuwde versie van de Shelly Plug S heeft een ingebouwde gekleurde LED ring. Deze ring laat het stroomverbruik zien var kleuren kunnen veranderen van groen, naar oranje of rood afhankelijk van hoeveel wattage de stekker verbruikt. De LED ring is o Shelly Cloud app.

Ondersteunde belasting soorten Resistief (Ohms) – Gloeilamp, halogeen, verwarmingsapparaten Capacitief – Elektronische appa Led verlichting, led drivers, airconditioning en ventilatoren.

Kenmerken:

- Open source
- Werkt stand-alone via WiFi 2,4 Ghz
- Ingebouwde webserver, ondersteund HTTP
- Access Point en Client Mode
- 230V kleine tussenstekker, past overal
- Max. 12A/2500W, of aan te passen
- Stroommeting
- Beveiligd tegen oververhitting en overbelasting
- Kinderbeveiliging
- Gratis Android of IOS App
- Gratis Shelly cloud
- Webhooks, 20 met max. 5 url's per hook
- mJS scripting
- Werkt met MQTT
- Werkt met Google Home & Alexa
- Ook geschikt voor België met pin-aarde
- Eenvoudig installeren
- Scene activatie via App
- Fysieke aan/uit knop
- OTA firmware updates

Technische details

Aantal contactdozen schakelbaar	1
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Met functieverlichting	Ja
Overspanningsbeveiliging	Ja

Speciale voeding	Geen speciale voeding
Materiaal	Kunststof
Met aan/uitschakelaar	Ja
Nom. stroom (A)	12
Nom. spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50/60
Met signaallamp	Ja
Compatible met Apple HomeKit	Ja
Compatible met Google Assistant	Ja
Compatible met Amazon Alexa	Ja
Kinderbeveiliging	Ja
Aantal USB-A poorten	0
Aantal USB-C poorten	0
Met Wi-Fi signaal repeater	Ja
Breedte (mm)	40
Diepte (mm)	70
Hoogte (mm)	40
Gewicht (g)	60

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN