


opbouwspot kantelbaar enkel rond wit AR111 (50114823)

(50114823)



8720849296151



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401323177
Fabrikantnummer	50114823
EAN code	8720849296151
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Opbouwspot
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/50
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	160
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar

Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	GU10
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Hoogte/diepte (mm)	145
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK02
Spanningstype	AC
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Materiaal afdekking	Zonder kap
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct

Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-opbouwspot-kantelbaar-enkel-rond-wit-ar111-5011>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De prachtige ronde plafondspot zoals de ronde opbouwspot Roma kan geplaatst worden in zowel, moderne, Scandinavische als brocante interieurs. De binnenring van de ronde opbouwspot is kantelbaar tot een hoek van 27° en kan gedraaid worden tot 360°. De opbouwspot voor de AR111 LED lamp wordt geleverd met GU10 fitting (230V) en ook geschikt voor halogeen lampen. De LED lamp plaatsen of vervangen is zeer eenvoudig. Het enige wat u hoeft te doen is de binnenring uit het armatuur klikken. Door de ingenieuze montageplaat zijn er geen montageschroeven zichtbaar aan de buitenkant. Kortom: onze ronde spot heeft een super strakke afwerking en maakt uw interieur helemaal af!

- Opbouwspot rond kantelbaar, wit RAL 9003
- Voor AR111 LED spot (GU10)
- Afmeting Ø 160mm x 145mm
- Incl. GU10 Fitting
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Strakke, blinde schroefmontage

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA