

# opbouwspot kantelbaar enkel rond zwart AR111 (50114828)

(50114828)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401323178
Fabrikantnummer	50114828
EAN code	8720959803560
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Opbouwspot
Met lichtbron	Nee
Lamphouder	GU10
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/50
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Hoogte/diepte (mm)	145
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20

## Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	160

Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Spanningstype	AC
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Materiaal afdekking	Zonder kap
Oppervlak geborsteld	Nee
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2

Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP00
Compatible met Casambi	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-opbouwspot-kantelbaar-enkel-rond-zwart-ar111-50>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De prachtige ronde plafondspot zoals de ronde opbouwspot Roma kan geplaatst worden in zowel, moderne, Scandinavische als brocante interieurs. De binnenring van de ronde opbouwspot is kantelbaar tot een hoek van 27° en kan gedraaid worden tot 360°. De opbouwspot voor de AR111 LED lamp wordt geleverd met GU10 fitting (230V) en ook geschikt voor halogeen lampen. De LED lamp plaatsen of vervangen is zeer eenvoudig. Het enige wat u hoeft te doen is de binnenring uit het armatuur klikken. Door de ingenieuze montageplaat zijn er geen montageschroeven zichtbaar aan de buitenkant. Kortom: onze ronde spot heeft een super strakke afwerking en maakt uw interieur helemaal af!

- Opbouwspot rond kantelbaar, zwart RAL 9005
- Voor AR111 LED spot (GU10)
- Afmeting Ø 160mm x 145mm
- Incl. GU10 Fitting
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Strakke, blinde schroefmontage

Gegenereerd op datum: 20-04-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA