


# LED Zigbee tastdimmer 0.3-200W (90.500.030)

(90500030)



8718836970948



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401323800
Fabrikantnummer	90500030
EAN code	8718836970948
Merk	ION industries
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	
Filter_serie	ION INDUSTRIES dimmers\$LED dir
Filter_typen_product	Dimmers

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/ion-industries-led-zigbee-tastdimmer-0-3-200w-90-500-03>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De LED Zigbee Tastdimmer 0.3-200 Watt is ideaal voor het dimmen middels Tastdimmer knoppen en past perfect in uw Smart Home dimmer zowel online als fysiek met de tastknoppen te gebruiken. De dimmer werkt al vanaf 0,3 Watt en kan maximaal 200 Watt :

Tevens heeft de unieke bediening van de LED Zigbee Tastdimmer 200 Watt de German Innovation Award gewonnen in 2023! De LED verlichting als erg origineel en innovatief beoordeeld.

**Instelmogelijkheden:**

- Boost, voor anti-popcorn effect (zie de datasheet voor uitleg)
- Min instelling
- Max instelling
- Schakelen van groepen lampen
- Tijdschakeling van lamp(en)

De LED Zigbee Tastdimmer beschikt over de mogelijkheid om de minimale/maximale instelling handmatig in te stellen middels boost functie gebruikt worden, waarmee een ongewenste hoge helderheid bij inschakelen van de lamp tegengegaan wordt. Via de Tuya applicatie. Voor informatie over de Tuya Smart Applicatie, klik hier. De LED Zigbee Tastdimmer is alleen te gebruiken in combinatie met een gateway.

**Algemene informatie:**

- Geschikt voor 0.3-200 Watt
- Werkt zonder nuldraad
- Beschermt tegen piekspanning
- Geruisloos dimmen
- Tastbediening
- Inbouw
- Geheugenfunctie
- Opereert met Zigbee protocol 2.0
- Te gebruiken als hotelschakeling

Deze LED Dimmer staat erom bekend dat het alle dimbare LED verlichting kan dimmen. De techniek die gebruikt wordt is fase-angeregte 'RC' onderaan de dimmer. LED lampen in combinatie met inductieve belasting (L) werkt niet (en is tevens wettelijk verboden). De dimmer onthoudt de laatst gebruikte stand van uw verlichting.

**Geschikt voor lampen:**

- LED lampen 230V (max. 200 Watt)
- Laagspanningslampen met elektronische trafo, zoals LED lampen met trafo (max. 200 Watt) LET OP GEEN MAGNETISCHE INTERFERENTIE (Een trafo/driver dient dimbaar te zijn en geschikt voor LED)
- Inhoud verpakking: De LED Zigbee Tastdimmer 200 Watt Handleiding Geteste merken lampen: IKEA Philips Calnex Osram LED Tridonic, Osram LED Naast deze geteste merken, zijn wij nog geen LED lampen/LED drivers tegengekomen die wij niet ko

# Technische details

Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Type belasting	Inductieve belasting
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Blauw
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	5024
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	230/230
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	25
Slagvastheid	IK00
Aansluitwijze	Schroefklem

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN