


aardlekautomaat 1- polig+nul 16A B-kar 30mA (Ex9NLE EL 1PN B16 30mA A)

(111162)



8592765111623



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326120
Fabrikantnummer	111162
EAN code	8592765111623
Merk	NOARK Electric
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	Ex9NLE EL
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	16
Nom. foutstroom (A)	0.03
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	B

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)spanning (V)	230
Energiebegrenzingsklasse	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	0
Frequentie	50/60 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2

Breedte in module-eenheden	1
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	3
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens EN 61009-1 (kA)	6
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/16
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/16
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	77
Verliesvermogen (W)	2.09

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/noark-electric-aardlekautomaat-1-polig-nul-16a-b-kar-30n30ma-a>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een aardlekautomaat is een combinatie van een aardlekschakelaar en installatieautomaat. Doormiddel van dit component is het mogelijk om ruimte te besparen in je meterkast.

Deze aardlekautomaat heeft 5 jaar garantie.

Generereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA