


# aardlekautomaat 3- polig+nul 16A B-kar 30mA (Ex9NL-N 3P+N B16 A 30mA EU)

(111530)



8592765115300



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401326126
Fabrikantnummer	111530
EAN code	8592765115300
Merk	NOARK Electric
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	Ex9NL-N
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)stroom (A)	16
Nom. foutstroom (A)	0.03
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	B

# Technische details

Aantal beveiligde polen	4
Nom. (meet)spanning (V)	400
Energiebegrenzingsklasse	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	6
Frequentie	50/60 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	2

Breedte in module-eenheden	4
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Stootstroomvastheid (kA)	3
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)	500
Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kV)	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen $I_{cn}$ volgens EN 61009-1 (kA)	6
Afschakelkarakteristiek	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	1/10
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )	1/10
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	77
Verliesvermogen (W)	8.4

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/noark-electric-aardlekautomaat-3-polig-nul-16a-b-kar-30n30ma-eu>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Een aardlekautomaat is een combinatie van een aardlekschakelaar en installatieautomaat. Doormiddel van dit component is het mogelijk om ruimte te besparen in je meterkast.

Deze aardlekautomaat heeft 5 jaar garantie.

**Generereerd op datum: 07-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA