


installatieautomaat 3- polig+nul 16A B-kar (Ex9BN 3PN B16)

(100068)



8592765000699



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326136
Fabrikantnummer	100068
EAN code	8592765000699
Merk	NOARK Electric
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Ex9BN_3PN
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)stroom (A)	16

Technische details

Aantal beveiligde polen	3
Nom. (meet)spanning (V)	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	10
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	10
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Ja

Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	4
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	690
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	6
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-30/70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/35
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/35
Explosieveilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	74
Verliesvermogen (W)	2.3

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/noark-electric-installatieautomaat-3-polig-nul-16a-b-kar-e>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een krachtgroep wordt gebruikt bij apparaten die meer elektriciteit gebruiken dan 230V. **BELANGRIJK:** Een krachtgroep kan alleen worden gebruikt in een 3 fase groepenkast.

Deze krachtgroep heeft 5 jaar garantie.

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA