


loop in charge - 1x 230v + 1x USB A/C 22w charger - 2 meter snoer met randaarde - wit (938.301)

(938.301)



4057298168598



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326725
Fabrikantnummer	938.301
EAN code	4057298168598
Merk	Bachmann
Productgroep	Contactdooscombinatie
Serie/Programma	Inbouw stopcontacten
Aantal contactdozen met randaarde (type F)	1
Overspanningsbeveiliging	Nee
Materiaal	Kunststof
Kleur	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte snoer (m)	2
Met aan/uitschakelaar	Nee
Aantal USB aansluitingen	2
Filter_kleur	Wit
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Bureau stekkerdoos\$Bachmann s
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig Twijfel

Technische details

Behuizingsvorm	Overig
Aantal Euro-contactdozen	0
Aantal contactdozen met aardingspen	0
Aantal koudapparaatcontactdozen	0
Gebruikstemperatuur (°C)	5/35
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië)	0
Aantal contactdozen type P11 (Italië)	0
Aantal NEMA contactdozen	0
Aantal contactdozen overig	0
Aardlekschakelaar	Nee
Netontstoringsfilter	Nee
Nom. stroom (A)	16
Aderdoorsnede (mm ²)	1.5
Met deksel	Nee
Kwaliteitsklasse	Overig
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Overig
Uitvoering oppervlakte	Mat
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Stekkerstand gedraaid	Nee
Hoek stekkerstand gedraaid	90°
Aantal contactdozen type P17 (Italië)	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13	0

Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	0
Aantal universele multistandaard contactdozen	0
NEMA-code	Geen
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)	0
Aantal contactdozen Franse Norm Type E	0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Slagvastheid	Overig
Aantal contactdozen type P30 (Italië)	0
Overstroombeveiliging	Nee
Max. aansluitvermogen (W)	3600
Uitvoering netaansluiting	Stekker CEE 7/4 (Type F)
Direct koppelbaar (zonder voedingskabel)	Ja
Aantal contactdozen CEE 7/1 (zonder aardcontact)	0
Type stekker	Schuin (gehoekt)
Met glaszekering	Nee
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)	0

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/bachmann-loop-in-charge-1x-230v-1x-usb-a-c-22w-charger-randaarde-wit-938-301>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De LOOP IN CHARGE is een combinatie tussen een klassiek stopcontact en een moderne USB A/C-charger. Het ronde ontwerp is eenvoudig in een bureau of een tafel te verwerken. Het inbouwstopcontact past perfect in een standaard 80mm-boorgat. Snelladen is zo gedaan dankzij de USB A/C 22W -aansluiting. Daarmee is de LOOP IN CHARGE zowel functioneel als stijlvol. De LOOP IN CHARGE is verkrijgbaar in het zwart en wit en past dus in elke werkomgeving.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA