

**combinatie rook - hitte en
CO2 melder 3V lithium
batterij draadloos
koppelbaar - wit
(FIREPROTECT2 SB H/CO
WHITE)**

(FIREPROTECT2 SB H/CO WHITE)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327165
Fabrikantnummer	FIREPROTECT2 SB H/CO WHITE
EAN code	4823114042621
Merk	Ajax
Productgroep	Brandmelder
Serie/Programma	
Werkingsprincipe	Combinatie
Verbinding via kabel	Nee
Standaard via radiografische verbinding	Ja
Koppelbaar radiografisch optioneel	Ja
Stroomvoorzorging primair	Batterij/Accu
Met backup-batterij	Nee
Batterij meegeleverd	Lithium

Technische details

Aanspreektemperatuur (°C)	64
Standalone	Ja
Lengte (mm)	86
Spanningstype voedingsspanning	DC
Met spanningsindicatie	Ja
Geluidssterkte (dB(A))	85
Montagewijze	Opbouw montage
Geschikt voor kanaalmontage	Nee
Breedte (mm)	86
Kleur	Wit
Met oriëntatieverlichting	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aparte voet nodig	Nee
Optische melding	Ja
Akoestische melding	Ja
Voedingsspanning bij DC (V)	3/3
Hoogte/diepte (mm)	43.5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ajax-combinatie-rook-hitte-en-co2-melder-3v-lithium-batt-koppelbaar-wit-fireprotect2-sb-h-co-white>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Ajax rook- en CO-combinatiemelder incl. lithiumbatterij detecteert zowel rookontwikkeling als koolmonoxide, waardoor je met één component volledige beveiliging in een ruimte realiseert. Deze FireProtect 2 melder reageert bovendien bij een aanspreektemperatuur van 64°C om uitslaande branden te signaleren. Dankzij de radiografische verbinding koppel je de melder eenvoudig draadloos binnen de installatie. Het compacte ontwerp van 86 x 86 mm is geschikt voor opbouwmontage zonder dat je een aparte voet hoeft te installeren. De lithiumbatterij voorziet de unit van een stabiele voedingsspanning voor een akoestisch alarm van 85 dB.

Gegenereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA