


hoofdschakelaar 4-polig 100A (85005018)

(85005018)



8720604529319



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401327959
Fabrikantnummer	85005018
EAN code	8720604529319
Merk	EMAT
Productgroep	Inbouwschakelaar modulair
Serie/Programma	
Aantal polen	4

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-hoofdschakelaar-4-polig-100a-85005018>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met de hoofdschakelaar kan je een elektrische installatie in het geheel spanningsvrij maken. Tevens is het volgens de NEN1010 groeppenkast.

Deze 4-polige hoofdschakelaar van EMAT heeft een nominale continustroom van 100A.

Technische details

Nom. (meet)stroom (A)	100
Nom. (meet)spanning (V)	400
Kortsluitvastheid (Icw) (kA)	1500
Spanningstype	AC

Met signaallamp	Nee
Kleur kapje (kalotje)	Rood
Breedte in module-eenheden	4
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal contacten als maakcontact	4
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	0
Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1/35
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Lengte (mm)	73
Hoogte (mm)	82
Breedte (mm)	70
Gewicht (kg)	0.32
Gebruikscategorie AC (A)	22
Kortsluit Capaciteit (Icm) (A)	2500
Kortstondige houdstroom (Icw) (kA)	1500
Impulsspanning (Uimp) (kV)	6
Elektrische levensduur aantal schakelingen	4000
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000
Aandraaimoment (Nm)	2,0-3,5

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN