


aardlekschakelaar 2- polig 63A 30mA type A (FN263/A30)

(2CSF702156R1630)



8012542548652



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328545
Fabrikantnummer	2CSF702156R1630
EAN code	8012542548652
Merk	AEG
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	AEG
Nom. (meet)stroom (A)	63
Aantal polen	2
Type lekstroom	A
Nom. foutstroom (A)	0.03
Breedte in module-eenheden	2
Selectieve bescherming	Nee
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Nee

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	400
Montagewijze	DIN-rail
Kortsluitvastheid (I _{cw}) (kA)	1
Frequentie	50 Hz
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. stoothoudspanning (U _{imp}) (kV)	4
Nom. isolatiespanning U _i (V)	500
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/35
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/35
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Vervuilingsgraad	2
Explosie veilig	Nee
Inbouwdiepte (mm)	69
Schakelmateriaalbreedte (mm)	35
Schakelmateriaalhoogte (mm)	85
Schakelmateriaaldiepte (mm)	69

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/aeg-aardlekschakelaar-2-polig-63a-30ma-type-a-fn263-a3>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze AEG aardlekschakelaar 2-polig 63A 30mA Type A is door de nominale stroom van 63A geschikt voor installaties met een grotere vermogensvraag. Met een uitschakelstroom van 30mA biedt deze component de vereiste bescherming tegen lekstromen voor personen in woon- en utiliteitsbouw. Het Type A zorgt voor de detectie van zowel wissel- als pulserende gelijkstromen. Dankzij de compacte breedte van twee modules monteert u de schakelaar op een standaard DIN-rail. Met een maximaal aansluitbereik van 35 mm is de component flexibel te bedraden voor diverse toepassingen.

Gegenereerd op datum: 16-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA