


LED transformator 12V 3A max. 36W (50089218)

(50089218)



8720849297493



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328931
Fabrikantnummer	50089218
EAN code	8720849297493
Merk	Yphix
Productgroep	Transformator laagvolt lichtstelsel
Serie/Programma	LED transformator

Technische details

Type transformator	3-fase elektronische adaptertrafo
Veiligheidstrafo	Nee
Ingangsspanning (V)	220/240
Uitgangsspanning (V)	12/12
Lengte (mm)	162
Vermogen (W)	0/36
Aansluitwijze primaire zijde	Niet geconfectioneerde aansluitk
Aansluitwijze secundaire zijde	Niet geconfectioneerde aansluitk
Inbouw	Nee
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur	Aluminium
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja

Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Aantal uitgangen (paren)	1
Breedte (mm)	30
Hoogte (mm)	21
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Beschermingsgraad (IP)	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee

Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-transformator-12v-3a-max-36w-50089218>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De perfecte stroomvoorziening: de dompelwaterdichte (IP67) LED trafo 12V 3A Maximaal 36 Watt. Ideaal voor alle 12V LED verlichting. Met een lager sluipstroomverbruik van slechts 1,3W, zorgt de LED trafo voor extra energiebesparing. Verhoog de belasting tot niet meer dan 80% van het vermogen, om zo de levensduur te verlengen. De LED trafo heeft geen minimale belasting en is beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting. Leverbaar exclusivel aansluitsnoer.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA