


gietsmofpakket per 28 stuks (4082061)

(4082061)



8720143950865



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329406
Fabrikantnummer	4082061
EAN code	8720143950865
Merk	EMhub
Productgroep	Kabelverbindings/-overgangsmof
Serie/Programma	
Uitvoering	Giethars

Technische details

Geschikt voor	Overig
Mijnbouwvergunning	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emhub-gietmofpakket-per-28-stuks-4082061>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Product samenstelling:

- Cellpack Hars 286ml
- Kabeldoos IP54 met 7 ingangen
- 3x wartel M25x1,5 IP68
- 4x lasklem 4-voudig massief 0,2-2,5mm² & wartel doorlaat 11-17mm
- Kroonsteen 10m² voor aardedraad
- Setje handschoenen t.b.v. installatie en veiligheid

Handleiding:

- Plaats de wartels op de gewenste plekken in de kabeldoos, draai ze met enige kracht vast waardoor de afsluitplaatjes loskomen.
- Strip de grondkabels, knip de stalen mantel weg en maak de aardlitze vrij. voer via de wartel de grondkabels de kabeldoos in en draai vervolgens de wartels vast.
- Verbind de aders d.m.v. de meegeleverde lasklemmen en de aardlitze met de meegeleverde kroonsteen.
- Controleer of de verbinding werkt, zodra de giethars erin zit kun je hier niet meer bij.
- Trek de handschoenen aan en verwijder de afsluitstrip van de giethars.
- Knip een hoek uit de giethars verpakking en giet de inhoud voorzichtig in de kabeldoos.
- Laat de met giethars gevulde kabeldoos één uur uitharden.
- Schroef de deksel op de kabeldoos.
- Graaf de kabeldoos in de grond en zorg dat deze volledig bedekt is.

Voordelen:

- Altijd scherp geprijsd
- 90 dagen retourtermijn
- Gratis verzending vanaf €100,-*

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA