


# stopcontact met randaarde met 2x USB (USB A + C) - Carat/Solo/Future Linear ivoorwit (20 EUCB2USBAC-82)

(2CKA002011A6302)



4011395329290



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                        | 401329509           |
| Fabrikantnummer                      | 2CKA002011A6302     |
| EAN code                             | 4011395329290       |
| Merk                                 | ABB Busch-Jaeger    |
| Productgroep                         | Wandcontactdoos     |
| Serie/Programma                      | Future, Solo, Carat |
| Aantal eenheden                      | 1                   |
| Aansluitwijze                        | Steekklem           |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging     | Nee                 |
| Kleur                                | Beige               |
| Montagewijze                         | Inbouw (stucwerk)   |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20                |

## Technische details

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 0             |
| Aantal contactdozen schakelbaar       | 0             |
| Uitvoeringsvorm afdekking             | Centraalplaat |
| Opdruk/indicatie                      | Geen          |
| Met klapdeksel                        | Nee           |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak           | Nee           |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)            | 1013          |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Transparant               | Nee                       |
| Afsluitbaar               | Nee                       |
| Uitwerpmechanisme         | Nee                       |
| Geïsoleerde montage       | Ja                        |
| Met functieverlichting    | Nee                       |
| Met oriëntatieverlichting | Nee                       |
| Overspanningsbeveiliging  | Nee                       |
| Foutstroombeveiliging     | Nee                       |
| Met glaszekering          | Nee                       |
| Speciale voeding          | Overig                    |
| Bevestigingswijze         | Klauw-/schroefbevestiging |
| Materiaal                 | Kunststof                 |
| Kwaliteitsklasse          | Thermoplast               |
| Halogeenvrij              | Nee                       |
| Oppervlaktebescherming    | Geen (onbehandeld)        |
| Uitvoering oppervlakte    | Glanzend                  |
| Met aan/uitschakelaar     | Nee                       |
| Met doorlusvoorziening    | Nee                       |
| Stekkerstand gedraaid     | Nee                       |
| Nom. stroom (A)           | 16                        |
| Nom. spanning (V)         | 230                       |
| Frequentie (Hz)           | 50/60                     |
| Nom. foutstroom (mA)      | 0                         |
| Slagvastheid              | IK03                      |

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Schakelmateriaaldiepte (mm)                | 53              |
| Inbouwdiepte (mm)                          | 35              |
| Aantal actieve contacten (rond)            | 2               |
| Aantal actieve contacten (vlak)            | 0               |
| Met signaallamp                            | Nee             |
| Aantal fases                               | 1               |
| Antibacteriële behandeling                 | Nee             |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm)         | 39.5            |
| Metallic                                   | Nee             |
| Compatible met Apple HomeKit               | Nee             |
| Compatible met Google Assistant            | Nee             |
| Compatible met Amazon Alexa                | Nee             |
| Met IFTTT ondersteuning                    | Nee             |
| Aantal USB-A poorten                       | 1               |
| Aantal USB-C poorten                       | 1               |
| Maximale stroomsterkte van USB-voeding (A) | 2.4             |
| Met Wi-Fi signaal repeater                 | Nee             |
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker       | Nee             |
| Meeschakelende nul                         | Nee             |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE)    | Nee             |
| Aardcontact                                | Randaarde clips |
| Aantal actieve contacten (vierkant)        | 0               |
| Aantal doorlussen                          | 1               |

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-stopcontact-met-randaarde-met-2x-usb-future-linear-ivoorwit-20-eucb2usbac-82>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Dit moderne stopcontact met randaarde en geïntegreerde USB A + USB C poorten is ideaal voor het gelijktijdig opladen van smartphones, tablets en andere apparaten. Dankzij het stijlvolle ivoorwitte design past het perfect in elk interieur en is het compatibel met de Carat, Solo en Future Linear series. Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten en eenvoudig te installeren in standaard inbouwdozen. Bestel nu en upgrade je stopcontacten met extra laadgemak!

**Gegenereerd op datum: 10-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA