

stopcontact met randaarde met 2x USB (USB A + C) - Axcent/Carat/Future Linear/Solo studiowit (20 WUCB2USBAC-84)

(2CKA002011A6306)



4011395329337



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329516
Fabrikantnummer	2CKA002011A6306
EAN code	4011395329337
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	Future, Solo, Axcnt, Carat
Aantal eenheden	1
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Kleur	Wit
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20

Technische details

Aantal modules (bij modulair systeem)	0
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Centraalplaat
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016

Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Ja
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Overig
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50/60
Nom. foutstroom (mA)	0
Slagvastheid	IK03

Schakelmateriaaldiepte (mm)	53
Inbouwdiepte (mm)	35
Aantal actieve contacten (rond)	2
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	39.5
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Aantal USB-A poorten	1
Aantal USB-C poorten	1
Maximale stroomsterkte van USB-voeding (A)	2.4
Met Wi-Fi signaal repeater	Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker	Nee
Meeschakelende nul	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee
Aardcontact	Randaarde clips
Aantal actieve contacten (vierkant)	0
Aantal doorlussen	1

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-stopcontact-met-randaarde-met-2x-usb-future-linear-solo-studiowit-20-eucb2usbac-84>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit USB-stopcontact is geschikt voor de volgende Busch-Jaeger schakelmateriaal series: Future linear, Carat, Solo, Axcent en Dynasty.

Het USB-stopcontact is voorzien van:

- Kinderbeveiliging van het 230V stopcontact
- Elektronische kortsluitbeveiliging
- Elektronische overbelastingsbeveiliging
- USB-A poort met een maximale laadstroom van:
 - 2,4A (Apple MFi)*
 - 1,5A (overige)
- USB-C poort met een maximale laadstroom van:
 - 3A (USB Power Delivery 5v)**
 - 2,4A (Apple MFi)*
 - 1,5A (overige)

Belangrijke informatie:

- Bij gelijktijdig gebruik van beide USB-aansluitingen is de maximale laadstroom per USB-uitgang 1,5A.
- Het stopcontact is hoger dan een Busch-Jaeger stopcontact zonder USB-aansluiting.
- Het stopcontact is niet geschikt voor inbouw in een 40 mm diepe inbouwdoos. Zorg ervoor dat je een inbouwdoos gebruikt met een minimale diepte van 50 mm voor een correcte installatie.

* Het MFi-laadprotocol (Made for iPhone) zorgt ervoor dat accessoires, zoals opladers of kabels, optimaal samenwerken met Apple-apparaten. Producten die dit protocol hebben, voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidsstandaarden van Apple. Dit betekent dat ze betrouwbare en efficiënte oplading bieden, zonder risico op schade aan je apparaat. MFi apparaten zijn te herkennen aan de Apple lightning aansluiting.

** USB Power Delivery (USB-PD) is een USB-C laadprotocol waarmee apparaten sneller en efficiënter kunnen opladen. Het zorgt ervoor dat de juiste hoeveelheid stroom wordt geleverd (afhankelijk van het apparaat) en ondersteunt hogere laadcapaciteiten. Dit is vooral handig voor smartphones, laptops en andere krachtige apparaten. Of jouw telefoon deze standaard ondersteunt is terug te vinden op de oplader van het apparaat hierop staat dan vermeld "USB Power Delivery", "USB-PD" of soms alleen de maximale output zoals "5V/3A".

Generereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA