


Busch-Wächter 180 flex comfort - multilen Wireless - Busch-balance SI mat zwart (62764-915- WL)

(2CKA006200A0950)



4011395361351



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401333603
Fabrikantnummer	2CKA006200A0950
EAN code	4011395361351
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Bewegingssensor-element
Serie/Programma	Balance
Montagewijze	Overig
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Geschikt voor draadloos	Ja
Onderkruipbeveiliging	Nee
Max. reikwijdte frontaal (m)	8
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	13/180
Kleur	Zwart
Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar	Ja
Met oriëntatieverlichting	Nee

Technische details

Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Montagehoogte (m)	2.2
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	8
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Ja
Vrije dierzone	Nee
Trappenhuiscontroller	Ja
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Nee
Bedrijfsmodusschakelaar	Ja
Min. nalooptijd (s)	30
Max. nalooptijd (min)	30
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9004
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-busch-wachter-180-flex-comfort-multile-balance-si-mat-zwart-62764-915-wl>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De ABB Busch-Jaeger Balance SI Busch-Wächter® 180 flex multilens 62764-915-WL is een draadloos bewegingssensor-element uit de Flex Busch-Wächter Comfort-serie, uitgevoerd in matzwart (RAL 9004). Deze sensor is geschikt voor gebruik met Busch-flextronics inserts en werkt volledig Wireless in combinatie met de Busch-free@home® NextApp. Dankzij de multilens-techniek en geïntegreerde omgevingslichtmeting schakelt de sensor automatisch verlichting of andere verbruikers op basis van beweging en lichtniveau.

Het compacte ontwerp en de Balance SI-afwerking zorgen voor een strakke, uniforme integratie in moderne interieurs. De hoogwaardige thermoplastische behuizing met matte laklaag biedt een duurzame, krasbestendige afwerking.

Kenmerken

- Onderdeel van de ABB Busch-Jaeger Balance SI-serie
- Draadloos bewegingssensor-element (Wireless)
- Flex Busch-Wächter Comfort multilens-technologie
- Geschikt voor Busch-flextronics inserts
- Te gebruiken met de Busch-free@home® NextApp
- Automatische schakeling afhankelijk van beweging en lichtniveau
- Matgelakte afwerking (RAL 9004) voor een moderne, egale uitstraling
- Hoogwaardig thermoplastisch kunststof, slijtvast en duurzaam
- Ideaal voor renovatie door Wireless-functionaliteit

Technische specificaties

- Type: 62764-915-WL
- ETIM-classificatie: EC000138 – Bewegingssensor-element
- Serie: Balance SI / Flex / free@home® Wireless
- Model: Comfort multilens
- Maximale reikwijdte frontaal: 8 m
- Maximale reikwijdte zijwaarts: 8 m
- Detectiehoek horizontaal: 13–180°
- Minimale nalooptijd: 30 s
- Maximale nalooptijd: 30 min
- Materiaal: Thermoplastisch kunststof
- Oppervlaktebescherming: Gelakt, mat
- Kleur: Zwart (RAL 9004)
- Beschermingsgraad: IP20
- Oriëntatieverlichting: Nee
- Netto gewicht: 29,5 g
- Land van herkomst: Duitsland (DE)

Toepassingen

De ABB Busch-Jaeger Balance SI bewegingssensor 62764-915-WL is geschikt voor:

- Draadloze bewegingsdetectie binnen Busch-free@home® Wireless
- Automatische lichtregeling in gangen, entrees, sanitaire ruimtes en kantoren
- Renovatieprojecten zonder bekabelde sensoraansluiting
- Interieurs met een moderne, matzwarte Balance SI-afwerking

Deze draadloze multilens-sensor biedt flexibiliteit, nauwkeurige detectie en een hoogwaardige afwerking binnen het Busch-Jaeger Balance SI-programma.

Generereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA