

comfortschakelaar flex bedieningselement met orientatieverlichting - SI- Balance mat zwart (64765-915)

(2CKA006800A3233)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401333636
Fabrikantnummer	2CKA006800A3233
EAN code	4011395361467
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Bewegingssensor-element
Serie/Programma	Balance
Montagewijze	Overig
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Geschikt voor draadloos	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Max. reikwijdte frontaal (m)	5
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	170/170
Kleur	Zwart
Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar	Ja
Met oriëntatieverlichting	Nee

Technische details

Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	3
Dimfunctie met dimmerbaselement	Ja
Vrije dierzone	Ja
Trappenhuiscontroller	Nee
Materiaal	Kunststof
Halogenvrij	Nee
Bedrijfsmodusschakelaar	Ja
Min. nalooptijd (s)	60
Max. nalooptijd (min)	10
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9004
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-comfortschakelaar-flex-bedieningselen-orientatieverlichting-si-balance-mat-zwart-64765-915>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De ABB Busch-Jaeger Balance SI bewegingssensor 64765-915 is een Busch-comfortschakelaar® flex bedienelement met geïntegreerde oriëntatieverlichting, uitgevoerd in matzwart (RAL 9004). Dit element is bedoeld voor helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting en maakt zowel automatische als handmatige bediening mogelijk. De sensor reageert op beweging binnen een brede detectiehoek en biedt daarnaast een subtiele oriëntatieverlichting voor extra gebruikscomfort in het donker.

Het bedienelement maakt deel uit van de Balance SI-serie, die bekendstaat om zijn moderne design en hoogwaardige afwerking. De matgelakte afwerking zorgt voor een egale, krasbestendige look die perfect aansluit bij andere Busch-Jaeger Balance-componenten.

Kenmerken

- Onderdeel van de ABB Busch-Jaeger Balance SI-serie
- Bedienelement voor Busch-comfortschakelaar® flex
- Met geïntegreerde oriëntatieverlichting
- Schakelt verlichting op basis van beweging en lichtniveau
- Handmatig in- en uitschakelen mogelijk
- Detectiehoek van 170° en reikwijdte tot 5 meter frontaal
- Matgelakte afwerking (RAL 9004) voor een moderne, egale uitstraling
- Hoogwaardig thermoplastisch kunststof
- Geschikt voor droge binnenruimtes (IP20)
- Perfecte integratie binnen het Busch-Jaeger Balance-programma

Technische specificaties

- Type: 64765-915
- ETIM-classificatie: EC000138 – Bewegingssensor-element
- Serie: Balance SI
- Model: Bedienelement met oriëntatieverlichting
- Maximale reikwijdte frontaal: 5 m
- Maximale reikwijdte zijwaarts: 3 m
- Detectiehoek: 170°
- Minimale nalooptijd: 60 s
- Maximale nalooptijd: 10 min
- Materiaal: Thermoplastisch kunststof
- Oppervlaktebescherming: Gelakt, mat
- Kleur: Zwart (RAL 9004)
- Halogeenvrij: Nee
- Beschermingsgraad: IP20
- Gewicht: 33,5 g
- Land van herkomst: Duitsland (DE)

Toepassingen

De ABB Busch-Jaeger Balance SI bewegingssensor 64765-915 is geschikt voor:

- Automatische verlichting in gangen, trappenhuis en sanitaire ruimtes
- Woonhuizen, kantoren en utiliteitsgebouwen
- Binnenruimtes waar een subtiele oriëntatieverlichting gewenst is
- Toepassingen waarbij handmatige en automatische bediening gecombineerd worden

Deze Busch-comfortschakelaar® flex combineert intelligente bewegingsdetectie met gebruiksvriendelijke bediening en een stijlvolle matzwarte afwerking, ideaal voor moderne binneninstallaties binnen het Busch-Jaeger Balance SI-programma.

Gegenereerd op datum: 16-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA