


# KNX bewegingssensor 180 met selectlens - Busch-balance SI mat zwart (6122/10-915)

(2CKA006132A0460)



4011395361115



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401333637
Fabrikantnummer	2CKA006132A0460
EAN code	4011395361115
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Bewegingssensor-element
Serie/Programma	Balance
Montagewijze	Overig
Max. reikwijdte frontaal (m)	6
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	0/180
Kleur	Zwart
Met oriëntatieverlichting	Nee

# Technische details

Montagehoogte (m)	1.1
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	6
Trappenhuiscontroller	Ja
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Nee
Min. nalooptijd (s)	10
Max. nalooptijd (min)	17
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9004
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Met bewegingssensor	Ja

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-knx-bewegingssensor-180-met-selectlezwart-6122-10-915>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De ABB Busch-Jaeger Balance SI KNX bewegingssensor 6122/10-915 is een standaard Busch-Wächter® 180-inbouwsensor, uitgevoerd in matzwart (RAL 9004). Deze intelligente KNX-sensor is voorzien van een geïntegreerde busaankoppelaar en een selectlens voor nauwkeurige detectie van beweging en aanwezigheid. De sensor schakelt verlichting of andere KNX-gestuurde functies automatisch, afhankelijk van beweging en omgevingslicht.

Dankzij de moderne vormgeving en matzwarte afwerking past de sensor perfect binnen de Balance SI-serie van Busch-Jaeger. De hoogwaardige thermoplastische behuizing biedt duurzaamheid en een strakke, krasbestendige uitstraling.

## Kenmerken

- Onderdeel van de ABB Busch-Jaeger Balance SI-serie
- KNX Busch-Wächter® 180-inbouwsensor standaarduitvoering
- Voorzien van geïntegreerde busaankoppelaar
- Automatische schakeling op basis van beweging en lichtniveau
- Selectlens voor nauwkeurige en diervriendelijke detectie
- Detectiehoek van 180° met een bereik tot 6 meter
- Matgelakte afwerking (RAL 9004) voor een moderne, egale look
- Gemaakt van hoogwaardig thermoplastisch kunststof
- Eenvoudige integratie binnen KNX-systemen
- Uniforme afwerking binnen het Balance SI-programma

## Technische specificaties

- Type: 6122/10-915
- ETIM-classificatie: EC000138 – Bewegingssensor-element
- Serie: Balance SI
- Model: KNX Busch-Wächter® 180 standaard
- Communicatieprotocol: KNX
- Montagehoogte: 1,1 m
- Maximale reikwijdte frontaal: 6 m
- Maximale reikwijdte zijwaarts: 6 m
- Detectiehoek: 0–180°
- Minimale nalooptijd: 10 s
- Maximale nalooptijd: 17 min
- Materiaal: Thermoplastisch kunststof
- Oppervlaktebescherming: Gelakt, mat
- Kleur: Zwart (RAL 9004)
- Halogeenvrij: Nee
- Beschermingsgraad: IP20
- Gewicht: 52,5 g
- Land van herkomst: Duitsland (DE)

## Toepassingen

De ABB Busch-Jaeger Balance SI KNX bewegingssensor 6122/10-915 is geschikt voor:

- Automatische licht- en gebouwregeling binnen KNX-systemen
- Woonhuizen, kantoren en utiliteitsgebouwen met KNX-installaties
- Energiezuinige verlichting in gangen, trappenhuizen en vergaderruimtes
- Binnenruimtes waar een strakke, matzwarte afwerking gewenst is

Deze Busch-Wächter® KNX-sensor combineert intelligente detectie met een hoogwaardig design en vormt een betrouwbare, stijlvolle oplossing binnen het Busch-Jaeger Balance SI-programma.

**Generereerd op datum: 16-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA