


(1017782001)



6901800094203



ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334436
Fabrikantnummer	1017782001
EAN code	6901800094203
Merk	Chint
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	
Nom. (meet)stroom (A)	40
Aantal polen	4
Type lekstroom	B
Nom. foutstroom (A)	0.03
Aandraaimoment (Nm)	22
Diepte (mm)	79
Hoogte (mm)	91
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1/35

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	400
Montagewijze	DIN-rail
Kortsluitvastheid (Icw) (kA)	10
Frequentie	50 Hz
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (V)	500
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Vervuilingsgraad	2
Mechanische levensduur aantal schakelingen	4000

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/chint-aardlekschakelaar-4-polig-40a-30ma-type-b-101778>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een aardlekschakelaar 4-polig 40A 30mA type B is onmisbaar voor een veilige elektrische installatie. Dit type B aardlekschakelaar biedt extra bescherming doordat hij niet alleen wisselstromen maar ook gelijkstroomlekken detecteert, wat essentieel is bij toepassingen met zonnepanelen, laadpalen of moderne elektronica. Met een nominale stroom van 40 ampère en een hoge gevoeligheid van 30 milliampère schakelt deze aardlekschakelaar direct uit bij lekstroom, waardoor gebruikers en installaties optimaal beveiligd zijn tegen elektrische schokken en brandgevaar. De 4-polige uitvoering maakt hem geschikt voor driefasige installaties en zorgt voor een betrouwbare werking in zowel woningen als bedrijfsomgevingen.

Gegenereerd op datum: 12-11-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA