


Pro Dimmer 1PM - LED dimmer 1-voudig 200W DIN-rail (SPDM- 001PE01EU)

(SPDM-001PE01EU)



3800235268162



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334619
Fabrikantnummer	SPDM-001PE01EU
EAN code	3800235268162
Merk	Shelly
Productgroep	Lichtregelsysteemcomponent
Serie/Programma	
Model	Elektronische lichtregelaar
Opgenomen vermogen (W)	2
Besturingswijze	Netwerk
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Type voeding	AC
Bediening via Bluetooth	Ja

Technische details

Breedte (mm)	19
Hoogte (mm)	94
Diepte (mm)	69
Compatible met Apple HomeKit	Ja
Compatible met Google Assistant	Ja
Compatible met Amazon Alexa	Ja
Met IFTTT ondersteuning	Ja
Ondersteunt protocol voor Zigbee	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/shelly-pro-dimmer-1pm-led-dimmer-1-voudig-200w-din-r>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Shelly Pro Dimmer 1PM is een DIN-rail gemonteerde slimme dimmer met vermogensmeting, geschikt voor professionele installaties en integratie in bestaande verlichtingssystemen. Het apparaat ondersteunt automatische dimkalibratie, flexibele bediening via schakelaar of drukknop, en nachtmodus voor verlaagde helderheid in de avonden. Dankzij WiFi, Bluetooth en Ethernet-connectiviteit kan het lokaal of op afstand worden bediend en eenvoudig worden geïntegreerd met diverse domoticasystemen.

Belangrijkste kenmerken:

- DIN-rail montage voor professionele toepassingen
- Automatische dimkalibratie voor vloeiende lichtregeling
- Bediening via enkele of dubbele knopconfiguratie
- Nachtmodus met instelbare helderheid
- Min/max helderheid en instelbare overgangsduur
- Vermogensmeting voor realtime energiebeheer
- WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 en Ethernet-verbinding
- Functie als BLE-gateway en WiFi-range extender
- Oververhittings-, overspannings-, overstroom- en overpowerbeveiliging
- Ondersteunt schema's, timers, webhooks (20 stuks, 5 URL's per hook) en scripting
- Compatibel met Alexa, Google Home, SmartThings en andere domoticasystemen
- Dimmingtype: trailing edge
- Ondersteunde belastingen: dimbare LED, gloeilampen, halogeen, ijzerkern- en elektronische transformatoren (tot 200 W)
- Voedingsspanning: 110–240 V~ 50/60 Hz
- Vermogensverbruik: < 2 W
- Werktemperatuur: –20 °C tot 40 °C
- Afmetingen: 94 × 19 × 69 mm

Gegenereerd op datum: 09-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA