


jaloëzie schakelaar timer set - Busch-balance SI mat zwart (6411 UJ-915- 101)

(2CKA006410A0414)



4011395361375



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401334891
Fabrikantnummer	2CKA006410A0414
EAN code	4011395361375
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Jaloezie besturing
Serie/Programma	Balance
Samenstelling	Basiselement met bedienopzetstuk
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Kleur	Overig
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Max. schakelvermogen (W)	690
Nom. spanning (V)	230
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	29

Technische details

Materiaal	Overig
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9004
Bevestigingswijze	Schroefbevestiging
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-jaloezie-schakelaar-timer-set-busch-bal-uj-915-101>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De ABB Busch Jaeger Balance SI jaloezie timer set 6411 UJ 915 101 is een complete inbouwoplossing voor automatische en handmatige bediening van jaloezieën, zonwering of rolluiken. De set bestaat uit de Busch Blind bedieningsinzet 6411 U 101, het comfort timerbedieningspaneel 6455 101, de Balance SI afdekplaat 6435 914 en het Balance SI afdekraam 1721 914.

Deze combinatie vormt een geavanceerde jaloeziebesturing met timerfunctie, waarmee dagelijkse of wekelijkse schakelmomenten volledig automatisch uitgevoerd kunnen worden. De matzwarte Balance SI afwerking zorgt voor een moderne, uniforme en hoogwaardige uitstraling passend binnen hedendaagse interieurs.

Kenmerken

- Complete jaloezie timer set uit de ABB Busch Jaeger Balance SI serie
- Bestaat uit bedieningsinzet 6411 U 101 en timerbedieningspaneel 6455 101
- Inclusief Balance SI afdekplaat en afdekraam voor uniforme afwerking
- Geschikt voor automatische en handmatige jaloeziebediening
- Matgelakte afwerking in RAL 9004 voor moderne en egale uitstraling
- Hoogwaardig thermoplastisch kunststof voor duurzame kwaliteit
- Eenvoudige montage door middel van schroefbevestiging

Technische specificaties

- Type: 6411 UJ 915 101
- ETIM classificatie: EC000615 jaloeziebesturing
- Serie: Balance SI
- Samenstelling: basiselement met bedienopzetstuk
- Materiaal: thermoplastisch kunststof
- Oppervlak: mat gelakt
- Kleur: zwart vergelijkbaar met RAL 9004
- Nominale spanning: tweehonderddertig volt
- Maximaal schakelvermogen: zeshonderdnegentig watt
- Beschermingsgraad: IP20
- Montagewijze: inbouw stucwerk
- Minimale inbouwdoosdiepte: negenentwintig millimeter
- Netto gewicht: honderdeenentwintig komma vijf gram
- Land van herkomst: Duitsland

Toepassingen

De ABB Busch Jaeger Balance SI jaloezie timer set 6411 UJ 915 101 is geschikt voor

- Automatische en handmatige bediening van jaloezieën, zonwering en rolluiken
- Woon en utiliteitstoepassingen waar tijdgestuurde zonwering gewenst is
- Installaties waarin uniforme matzwarte Balance SI afwerking gewenst is
- Comfortverhoging door dagelijkse of wekelijkse timerprogramma's

Deze set biedt een hoogwaardige, slimme en duurzame oplossing voor jaloeziebesturing binnen het Busch Jaeger Balance SI programma.

Generereerd op datum: 23-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA