


Kerf 082-12v CEE stekker 16A 2p 42V 12u IP44 (147038)

(147038)



8714681470381



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401335407
Fabrikantnummer	147038
EAN code	8714681470381
Merk	Bailey
Productgroep	CEE-contactstop
Serie/Programma	Accessories
IEC-stroomsterkte (A)	16
Aantal polen	2
Spanning volgens EN 60309-2	40-50 V (50+60 Hz) wit
Uurstand (h)	12
Kenkleur	Wit
Met fasewisseling	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Aansluittechniek	Schroefklem
Kabelinvoer	Schroefwartel

Technische details

RAL-nummer	9002
Insteekrichting	Recht
Materiaal	Kunststof
Militaire uitvoering	Nee
Contactmateriaal	CuZn
Oppervlaktebehandeling contacten	Vernikkeld

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bailey-keraf-082-12v-cee-stekker-16a-2p-42v-12u-ip44-14>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Bailey Keraf 082-12v CEE stekker 16 A is een 2-polige contactstekker voor laagspanningsinstallaties van 40–50 V (42 V AC), uitgevoerd volgens EN 60309-2. De stekker heeft een uurstand van 12 uur en is geschikt voor toepassingen waarbij veilig werken met laagspanning vereist is. Dankzij de IP44-beschermingsgraad is de stekker bestand tegen spatwater en geschikt voor gebruik in bouw- en industriële omgevingen.

De CEE-stekker wordt toegepast voor het aansluiten van werklampen, verlichting en elektrische hulpmiddelen die op 42 V functioneren, waaronder de Bailey RoBust LED Rope AC42V-modellen. De stekker is voorzien van schroefklemmen voor betrouwbare bedrading en een schroefwartel voor stevige kabelinvoer.

Kenmerken

- 2-polige CEE-stekker voor 40–50 V laagspanning (42 V AC).
- Geschikt voor verlichting en elektrische apparatuur in vochtige of industriële omgevingen.
- IP44 spatwaterdichtheid voor binnen- en buitengebruik.
- Uurstand 12 h volgens EN 60309-2.
- Stevige kunststof behuizing met vernikkelde contacten.
- Schroefklemmen voor veilige aansluiting.

Technische specificaties

- Type: CEE-stekker 2-polig
- Nominale stroom: 16 A
- Spanning: 40–50 V (wit, 12h)
- Beschermingsgraad: IP44
- Aansluittechniek: Schroefklem
- Kabelinvoer: Schroefwartel
- Materiaal behuizing: Kunststof
- Contactmateriaal: CuZn, vernikkeld
- Insteekrichting: Recht
- RAL-kleur: 9002
- Toepassing: Laagspanningsverlichting en gereedschap

Toepassingen

- Aansluiten van 42 V werklampen en verlichting.
- Gebruik in vochtige of geleidende ruimtes waar laagspanning vereist is.
- Bouwplaatsen, industriële installaties en onderhoudswerkzaamheden.
- Compatibel met: RoBust LED Rope AC42V 147029 en 147030.

Generereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA