

LED transformator 24V 1A max 24W IP67 (50089443)

(50089443)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401335900
Fabrikantnummer	50089443
EAN code	8720849297516
Merk	Yphix
Productgroep	Transformator laagvolt lichtstelsel
Serie/Programma	LED transformator
Type transformator	1-fase elektronische adaptertrafo
Uitgangsspanning (V)	24/24
Lengte (mm)	140
Vermogen (W)	0/24
Inbouw	Nee
Materiaal behuizing	Aluminium
Dimbaar	Nee
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Breedte (mm)	30
Hoogte (mm)	21
Geschikt voor opbouwmontage	Ja

Technische details

Veiligheidstrafo	Nee
Ingangsspanning (V)	220/240
Aansluitwijze primaire zijde	Niet geconfectioneerde aansluitk
Aansluitwijze secundaire zijde	Niet geconfectioneerde aansluitk
Kleur	Aluminium
Aantal uitgangen (paren)	1
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Beschermingsgraad (IP)	Overig

Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/yphix-led-transformator-24v-1a-max-24w-ip67-50089443>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Yphix LED-transformator 24 V 1 A IP67 is een compacte en betrouwbare voeding voor 24 V LED-verlichting. Deze transformator zet netspanning om naar een stabiele 24 V DC-uitgang en is geschikt voor LED-strips, LED-modules en andere 24 V LED-toepassingen met een maximaal vermogen van 24 watt. Dankzij de IP67-bescherming is de transformator volledig waterdicht en geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

Gebruik en voordelen

Deze LED-transformator is speciaal ontworpen voor LED-verlichting en draagt bij aan een lange levensduur en stabiele werking van aangesloten LED-producten. De transformator is beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting, wat zorgt voor extra veiligheid en bedrijfszekerheid.

Het zeer lage sluipverbruik van slechts 0,5 W maakt deze transformator aanzienlijk efficiënter dan traditionele halogeen trafo's, waardoor energieverlies wordt beperkt. De compacte behuizing maakt montage eenvoudig, ook op plaatsen met beperkte ruimte.

Let op: deze LED-transformator is niet dimbaar. Voor dimbare toepassingen is een geschikte dimbare LED-driver vereist.

Kenmerken

- Geschikt voor 24 V LED-verlichting
- Maximaal vermogen van 24 W
- Volledig waterdicht (IP67)
- Beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting
- Zeer laag sluipverbruik
- Compact formaat voor eenvoudige montage
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen

Technische specificaties

- Uitgangsspanning: 24 V DC
- Uitgangsstroom: 1 A
- Maximaal vermogen: 24 W
- Dimbaar: nee
- IP-waarde: IP67
- Powerfactor: 0,9
- Lengte: 140 mm
- Breedte: 30 mm
- Hoogte: 21 mm
- Keurmerken: CE, RoHS
- Garantie: 2 jaar

Toepassingen

- Voeding van 24 V LED-strips
- LED-modules en LED-armaturen
- Binnen- en buitenverlichting
- Badkamers, tuinen en andere vochtige omgevingen
- Vervanging van bestaande halogeen transformatoren

Gegenereerd op datum: 26-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA