


# Power Strip 4 Gen4 stekkerdoos 4-voudig - zwart (S4PL-00416EU-B)

(S4PL-00416EU-B)



3800238070571



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401336687
Fabrikantnummer	S4PL-00416EU-B
EAN code	3800238070571
Merk	Shelly
Productgroep	Contactdooscombinatie
Serie/Programma	
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F)	4
Overspanningsbeveiliging	Ja
Materiaal	Kunststof
Kleur	Zwart
Lengte snoer (m)	1.5
Met aan/uitschakelaar	Ja
Max. aansluitvermogen (W)	3680
Connectiviteit	Wi-Fi / Bluetooth / Zigbee
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1.5 mm <sup>2</sup>

# Technische details

Aantal CEE-contactdozen	4
Aan-/Uitschakelaar	Ja
Nom. stroom (A)	12
Aderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1.5
Compatible met Google Assistant	Ja
Compatible met Amazon Alexa	Ja
Lengte (mm)	237
Breedte (mm)	43
Diepte (mm)	56
Max. vermogen (W)	3680
Max. belasting (Hz)	50/60
Uitvoering netaansluiting	Hybridestekker CEE 7/7 (Type E/I)

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/shelly-power-strip-4-gen4-stekkerdoos-4-voudig-zwart-s4>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De Shelly Power Strip 4 Gen4 is een slimme stekkerdoos met 4 individueel schakelbare stopcontacten, waarbij elk stopcontact is voorzien van een eigen energiemeting (W/kWh). De stekkerdoos is geschikt voor het op afstand schakelen en monitoren van aangesloten apparaten, zoals verlichting, verwarming, kantoorapparatuur en huishoudelijke apparaten.

De Power Strip 4 Gen4 ondersteunt meerdere protocollen: Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee én Matter. Hierdoor is hij breed inzetbaar binnen verschillende smart-home-omgevingen en kan hij zowel lokaal (LAN) als via platform- of cloudintegraties worden gebruikt. Daarnaast beschikt het apparaat over beveiligingsfuncties zoals bescherming tegen oververhitting, overspanning, overbelasting en overstroom, en heeft hij een meerkleurige LED-indicatie per uitgang (inclusief nachtmodus).

## Gebruik en voordelen

- 4 uitgangen afzonderlijk schakelen: per stopcontact aan/uit bedienen.
- Energieverbruik per stopcontact: inzicht in verbruik en sluipverbruik per aangesloten apparaat.
- Multi-protocol inzetbaar: keuze uit Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee en Matter-compatibel.
- Lokale bediening mogelijk: functioneert ook binnen het lokale netwerk, met ingebouwde webinterface.
- Automatisering: ondersteuning voor schema's, scènes en lokale acties.
- Statusweergave: multicolor LED's tonen status en (standaard) verbruiksindicatie.
- Veiligheidsfuncties: interne bewaking tegen oververhitting en elektrische afwijkingen.
- Praktisch voor werkplek of woonruimte: compact formaat met 1,5 m aansluitsnoer.

## Kenmerken

- Merk / serie: Shelly Gen4
- Type: slimme stekkerdoos (4-voudig) met energiemeting
- Aantal uitgangen: 4× Type F / Schuko (CEE 7/3)
- Ingang: CEE 7/7 stekker
- Schakelbaar: ja, per stopcontact
- Energiemeting: ja, per stopcontact (vermogen/energie)
- Voeding: 220–240 V~, 50/60 Hz
- Max. belasting:
  - 12 A per stopcontact
  - 16 A totaal (over alle 4 uitgangen)
  - max. 3680 W
- Connectiviteit: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ax, Bluetooth 5.0, Zigbee 802.15.4, Matter
- Extra functies (platformafhankelijk): scripting, MQTT, webhooks, timers, schema's
- Behuizing: kunststof
- Kleurvarianten: wit / zwart
- Kabel: 1,5 m (H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>)
- Afmetingen (HxBxD): 43 × 237 × 56 mm
- Montage / plaatsing: los (bijv. onder bureau, naast bed, werkplek)

## Toepassingen

- Kantoor / werkplek: monitoren, printers, laders en randapparatuur automatisch uitschakelen buiten werktijd.
- Energiebeheer: detectie en uitschakelen van sluipverbruik (bijv. TV-hoek, gameconsole, settopbox).
- Verwarming / comfort: elektrische bijverwarming of apparaten tijdgestuurd schakelen.
- Keuken / huishouden: apparaten automatisch uitschakelen via timer of schema (bijv. strijkbout).
- Nachtmodus / oriëntatie: LED-indicatie dimmen in de avond en nacht.

Gegenereerd op datum: 25-06-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA