

BLU Remote Control ZB afstandsbediening Zigbee - zwart (SBRC- 005B)

(SBRC-005B)



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401336708
Fabrikantnummer	SBRC-005B
EAN code	3800238072179
Merk	Shelly
Productgroep	Afstandsbediening
Serie/Programma	
Draadloos	Ja
Signaaloverdracht	Bluetooth
Connectiviteit	Bluetooth / Zigbee

Technische details

Signaalfrequentie (MHz)	2402/2480
Hoogte (mm)	129
Breedte (mm)	47
Diepte (mm)	24

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/shelly-blu-remote-control-zb-afstandsbediening-zigbee-z>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Shelly BLU Remote Control ZB is een draadloze, batterijgevoede afstandsbediening waarmee je meerdere Shelly-apparaten kunt bedienen via Bluetooth en Zigbee. De remote heeft 4 kanalen (1-4) en is bedoeld voor o.a. lichten schakelen/dimmen, jaloezieën/rolluiken (covers) bedienen en relais schakelen. Bediening kan via knoppen én via een scroll wheel voor traploos-achtige aansturing (afhankelijk van device/mode), en er is een bewegingssensor (accelerometer) voor gesture control.

De remote geeft directe terugkoppeling via LED-indicators en buzzer. Daarnaast is er een "beacon / find-me" functie (buzzer) om hem terug te vinden. Compatibiliteit is breed: werkt met Shelly Pro, Gen3, Gen4, en met Shelly Plus in combinatie met scripting/BT gateway. Ook geschikt voor Home Assistant en systemen die BTHome ondersteunen.

Gebruik en voordelen

- Dubbele verbinding: Bluetooth + Zigbee voor flexibele inzet
- 4 kanalen: meerdere apparaten/scènes bedienen met één remote
- Scroll wheel: dimmen of covers bewegen (afhankelijk van mapping)
- Gesture control: bediening via beweging/kantelen
- Directe feedback: LED + buzzer bij acties
- Find-me functie: buzzer om remote terug te vinden
- Brede compatibiliteit: Shelly Pro/Gen3/Gen4 + Home Assistant/BTHome

Kenmerken

- Merk / serie: Shelly BLU
- Type: afstandsbediening (remote)
- Connectiviteit: Bluetooth 5 (LE) + Zigbee (802.15.4)
- Kanalen: 4
- Bediening: ring buttons + navigatieknoppen + scroll wheel
- Sensor: accelerometer (gesture/angle measurement)
- Feedback: buzzer + 4 kanaal-LED's
- Voeding: 2x AAA 1,5 V (batterij)
- Batterijduur: ca. 2 jaar (afhankelijk van gebruik)
- Encryptie: ja
- Kleurvarianten: wit / zwart
- Afmetingen: 129 x 47 x 24 mm
- Toepassing: binnen

Toepassingen

- Verlichting: aan/uit en dimmen via scroll wheel/knoppen
- Screens/rolluiken: openen/sluiten en "step" bediening (covers)
- Relais en apparaten: schakelen van slimme relais/stopcontacten
- Garagedeur: openen/sluiten (in combinatie met geschikt Shelly-device)
- Presence/automations: beacon-gebaseerde acties (script vereist op Shelly-device)
- Multi-room control: 4 kanalen voor zones of functies

Generereerd op datum: 25-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA