


**kabelschoen
ongeïsoleerd 2,5mm² M5
vertind - per 100 stuks
(180672)**

(180672)



4021103806722



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338201
Fabrikantnummer	180672
EAN code	4021103806722
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	5
Nom. doorsnede (mm²)	2.5
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	14
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-2-5mm-m5-vertind-per->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde ringkabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingselement voor elektrotechnische toepassingen. Het product is specifiek ontworpen om een stabiele en veilige elektrische verbinding te realiseren tussen een geleider en een aansluitpunt met een M5 boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een galvanische vertinning. Deze oppervlaktebehandeling biedt uitstekende bescherming tegen corrosie en zorgt voor een optimale elektrische geleiding op de lange termijn. Omdat het een ongeïsoleerde uitvoering betreft, is dit type zeer geschikt voor situaties waarin naderhand nog isolatie wordt aangebracht of waar de omgeving geen extra isolatiehuls vereist.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de belangrijkste technische kenmerken van dit product samen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 2,5 mm²
- Voorzien van een M5 boutgat
- Materiaal van galvanisch vertind koper
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ringkabelschoen wordt veelvuldig toegepast in de paneelbouw, machinebouw en automotive sector voor het maken van permanente verbindingen. Voor een betrouwbare installatie dient de kabelschoen met een professionele krimptang op de gestripte koperen geleider te worden geperst, waarna de ring eenvoudig over een M5 draadeind of bout kan worden geschoven en vastgezet.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA