


kabelschoen ongeïsoleerd 50mm² M12 vertind hoek 90° (183159)

(183159)



4021103831595



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338354
Fabrikantnummer	183159
EAN code	4021103831595
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm ²)	50
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-50mm-m12-vertind-hoe>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze haakse buiskabelschoen van Cimco is ontworpen voor het realiseren van een betrouwbare elektrische verbinding onder een hoek van 90 graden. De kabelschoen is geschikt voor koperen geleiders en zorgt voor een stabiele overgang tussen de kabel en het aansluitpunt.

De kabelschoen is vervaardigd uit hoogwaardig elektrolytisch koper voor een optimale geleiding en is vervolgens vertind. De tinlaag biedt een effectieve bescherming tegen corrosie en oxidatie, wat de duurzaamheid van de verbinding ten goede komt. Door de haakse vorm is dit onderdeel uitermate geschikt voor montagewerk in krappe ruimtes waar een rechte aansluiting niet mogelijk is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor aderdoorsnede 50 mm²
- Boutmaat M12
- Aansluithoek 90 graden
- Materiaal vertind koper

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde haakse kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in de elektrotechniek en paneelbouw, met name op locaties waar de beschikbare inbouwruimte beperkt is. Gebruik een professionele krimptang om de kabelschoen stevig op de gestripte koperen ader te bevestigen voor een veilige en duurzame elektrische installatie.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA