


kabelschoen ongeïsoleerd 10mm² M10 vertind hoek 90° - per 100 stuks (183168)

(183168)



4021103831687



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338363
Fabrikantnummer	183168
EAN code	4021103831687
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm ²)	10
Aansluithoek	90°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	8
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-10mm-m10-vertind-hoe-183168>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse buiskabelschoen van Cimco is ontwikkeld voor het realiseren van een betrouwbare elektrische verbinding in een hoek van 90 graden. Dit product is specifiek geschikt voor installaties waarbij een rechte aansluiting door beperkte inbouwruimte niet mogelijk is.

De kabelschoen is vervaardigd uit hoogwaardig koper en is voorzien van een vertinde oppervlaktebehandeling om corrosie te voorkomen en een uitstekende elektrische geleiding te garanderen. Door het ontbreken van isolatie kan de kwaliteit van de persverbinding direct na montage visueel worden gecontroleerd.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vormen de technische basis van deze haakse kabelschoen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 10 mm²
- Voorzien van een M10 boutmaat
- Uitgevoerd met een hoek van 90 graden
- Materiaal van vertind koper
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in de paneelbouw en industriële omgevingen waar kabels onder een hoek op koperen rails of componenten moeten worden aangesloten. Gebruik voor een veilige installatie een geschikte krimptang om de kabelschoen op de gestripte ader te persen, zodat een duurzame verbinding met een lage overgangsweerstand wordt gewaarborgd.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA