

# 147136 RoBust LED Portable 18V Battery 40W 4500lm 6500K

## BATTERY COMPATIBILITY LIST



| Type   | 100%    | 75%     | 50%     |
|--------|---------|---------|---------|
| 2,0Ah  | 50 min  | 70 min  | 100 min |
| 5,0 Ah | 120 min | 160 min | 300 min |

- EN** This product is compatible with 18V batteries of Makita, Milwaukee/DeWalt, Bosch, Metabo and Festool.  
The IP65 protective battery cover does not fit over bigger batteries. See list below.  
Operating time (in minutes) is tested with continuous lighting using new Makita batteries under normal conditions.  
High and low temperatures may affect battery performance and capacity.
- NL** Geschikt voor 18V batterijen van Makita, DeWalt, Milwaukee, Bosch, Metabo en Festool.  
De IP65 batterijcover past mogelijk niet over grotere batterijen. Zie de lijst hieronder.  
De gebruiksduur (in minuten) is getest met continue verlichting, met nieuwe Makita accu's en onder normale omstandigheden.  
Hoge en lage temperaturen kunnen de prestaties en capaciteit van de accu beïnvloeden.
- DE** Geeignet für 18V-Akkus von Makita, DeWalt, Milwaukee, Bosch, Metabo und Festool.  
Die Betriebsdauer (in Minuten) wurde bei kontinuierlicher Beleuchtung mit neuen Makita-Akkus getestet.  
Die IP65-Schutzabdeckung für den Akku passt nicht über größere Akkus. Siehe Liste unten.  
Hohe und niedrige Temperaturen können die Leistung und Kapazität des Akkus beeinträchtigen.
- FR** Pour une utilisation avec les batteries 18 V de Makita, DeWalt, Milwaukee, Bosch, Metabo et Festool.  
Le capot de protection IP65 de la batterie ne pas convenir aux batteries de grande taille.  
Voir la liste ci-dessous.  
La durée de fonctionnement (en minutes) est testée avec un éclairage continu, à l'aide de batteries Makita neuves et dans des conditions normales.  
Des températures élevées ou basses peuvent affecter les performances et la capacité de la batterie.

| Brand  | Type      | Ah   | IP    |
|--------|-----------|------|-------|
| Bosch  | GBA       | 2,0  | IP 65 |
|        | GBA       | 4,0  | IP 65 |
|        | GBA       | 5,0  | IP 65 |
|        | ProCORE   | 4,0  | IP 65 |
|        | ProCORE   | 5,5  | IP 65 |
|        | ProCORE   | 8,0  | IP 65 |
|        | ProCORE   | 12,0 | IP 20 |
| DeWalt | DCB 185   | 1,3  | IP 65 |
|        | DCB 183   | 2,0  | IP 65 |
|        | DCB 183B  | 2,0  | IP 65 |
|        | DCB 182   | 4,0  | IP 65 |
|        | DCB 184   | 5,0  | IP 65 |
|        | DCB 184 B | 5,0  | IP 65 |
|        | DCB 546   | 6,0  | IP 20 |
|        | DCB 547   | 9,0  | IP 20 |
|        | DCB 548   | 12,0 | IP 20 |

# 147136 RoBust LED Portable 18V Battery 40W 4500lm 6500K

## BATTERY COMPATIBILITY LIST



|           |                      |      |       |
|-----------|----------------------|------|-------|
| Festool   | BP 18 Li 3,0 C       | 3,0  | IP 65 |
|           | BP 18 Li 4,0 HPC-ASI | 4,0  | IP 20 |
|           | BP 18 Li 5,2 ASI     | 5,2  | IP 20 |
|           | BP 18 Li 6,2 ASI     | 6,2  | IP 20 |
| Makita    | BL1815N              | 1,5  | IP 65 |
|           | BL1820B              | 2,5  | IP 65 |
|           | BL1830B              | 3,0  | IP 65 |
|           | BL1840B              | 4,0  | IP 65 |
|           | BL1850B              | 5,0  | IP 65 |
|           | BL1860B              | 6,0  | IP 65 |
| Metabo    | Li-Ion               | 2,0  | IP 65 |
|           | Li-Ion               | 4,0  | IP 65 |
|           | Li-Ion               | 5,2  | IP 65 |
|           | LiHD                 | 4,0  | IP 20 |
|           | LiHD                 | 5,2  | IP 20 |
|           | LiHD                 | 8,0  | IP 20 |
| Milwaukee | M18 B2               | 2,0  | IP 65 |
|           | M18 HB3              | 3,0  | IP 65 |
|           | M18 B4               | 4,0  | IP 65 |
|           | M18 B5               | 5,0  | IP 65 |
|           | M18 HB5.5            | 5,5  | IP 20 |
|           | M18 B6               | 6,0  | IP 20 |
|           | M18 HB8              | 8,0  | IP 20 |
|           | M18 B9               | 9,0  | IP 20 |
|           | M18 HB12             | 12,0 | IP 20 |