

## Socketline Connect DLD Geräte-Kombi, STANDARD Basis reinweiß

### PRODUKT DATENBLATT



|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Textfeld/Beschriftungsfläche          | nein               |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1                  |
| Anzahl der Betätigungswippen          | 1                  |
| Gerätetiefe                           | 78mm               |
| Gerätehöhe                            | 81mm               |
| Mit Montageplatte                     | Ja                 |
| Gerätebreite                          | 81mm               |
| Schaltstrom für Leuchtstofflampen     | 10AX               |
| Bemessungsstrom                       | 10A                |
| Nennspannung                          | 230V               |
| Beleuchtung                           | nein               |
| Bedienungsart                         | Wippe/Taste        |
| Montageart                            | Einbauinstallation |
| Werkstoff                             | sonstige           |
| Oberfläche                            | unbehandelt        |
| Farbe                                 | weiß               |
| Geeignet für Schutzart (IP)           | IP20               |

**Socketline Connect DLD Geräte-Kombi,  
STANDARD Basis reinweiß**

Socketline Connect DLD Geräte-Kombination, STANDARD Basis reinweiß  
bestehend aus: Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), 10 A 250 V , im 1 -fach Rahmen, mit Anschlusskabel und WAGO WINSTA MIDI  
Steckverbinder, Kabellänge 30 cm und luftdichter KAISER O-range Dose

| Bestellnummer | Artikelnummer           | EAN           |
|---------------|-------------------------|---------------|
| 00076261      | D 80.516/671.02 WN30 LD | 4010105076264 |

---

**PEHA Elektro GmbH & Co. KG**

a Honeywell Company  
Gartenstraße 49  
58511 Lüdenscheid  
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00  
Telefax +49 (0)2351 87979 92  
peha@honeywell.com  
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA