

## Socketline Connect DLD Geräte-Kombi BADORA reinweiß

### PRODUKT DATENBLATT



Textfeld/Beschriftungsfläche	nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Anzahl der Betätigungswippen	1
Gerätetiefe	75mm
Gerätehöhe	83mm
Mit Montageplatte	Ja
Gerätebreite	83mm
Schaltstrom für Leuchtstofflampen	10AX
Bemessungsstrom	10A
Nennspannung	230V
Beleuchtung	nein
Bedienungsart	Wippe/Taste
Montageart	Einbauinstallation
Werkstoff	sonstige
Oberfläche	unbehandelt
Farbe	weiß
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20

**Socketline Connect DLD Geräte-Kombi**  
**BADORA reinweiß**

Socketline Connect DLD Geräte-Kombination, BADORA reinweiß

bestehend aus: Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), 10 A 250 V , Sparwechselschaltung nur in Verbindung mit WAGO WINSTA MIDI Verteiler 770-638, im 1 -fach Rahmen, mit Anschlusskabel und WAGO WINSTA MIDI Steckverbinder, Kabellänge 30 cm und luftdichter KAISER O-range Dose

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00076981	D 11.516/571.02 SW WN30 LD	4010105076981

---

**PEHA Elektro GmbH & Co.KG**

a Honeywell Company  
Daimlerstraße 4  
58553 HALVER  
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001  
Fax: 02353 9118 311  
mail: [peha@honeywell.com](mailto:peha@honeywell.com)  
[www.peha.de](http://www.peha.de)

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA