

## Steckdose SCHUKO Einbau orange

### PRODUKT DATENBLATT



Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Frequenz	50-60Hz
Nennspannung	250V
Halogenfrei	Ja
Nennstrom	16A
Ausführung	SCHUKO
Anschlussart	Steckklemme
Farbe	orange
Montageart	sonstige
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberfläche	unbehandelt
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20

## Steckdose SCHUKO Einbau orange

Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen, mit orangefarbener Abdeckung und orangefarbenem Sockel 16 A 250 V, mit Verbindungsclips nach VDE 0602, mit Frontbefestigung, mit Abdeckung, orange

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00264511	D 6511.33 ME	4010105264517

---

### PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company  
Daimlerstraße 4  
58553 HALVER  
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001  
Fax: 02353 9118 311  
mail: [peha@honeywell.com](mailto:peha@honeywell.com)  
[www.peha.de](http://www.peha.de)

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA