

**Steckdose SCHUKO, orange, Beschriftung.,
LED, erh. Berührungs., ohne Krallen**

PRODUKT DATENBLATT



Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Frequenz	50-60Hz
Nennspannung	250V
Halogenfrei	Ja
Nennstrom	16A
Ausführung	SCHUKO
Anschlussart	Steckklemme
Farbe	orange
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Duroplast
Oberfläche	unbehandelt
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20

**Steckdose SCHUKO, orange, Beschriftung.,
LED, erh. Berührungs., ohne Krallen**

Steckdose SCHUKO STANDARD mit Kontroll-Licht LED
und orangefarbenem Sockel
und orangefarbener Abdeckung für Kombinationen
ohne Spreizen nur für Schaubbefestigung
mit Klemmblock für max. 6 mm² Anschlussleitung
2-polig, 16 A 250 V, mit Steckklemmen,
mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V/1mA,
LED-Lebensdauer ca. 10 Jahre,
mit Beschriftungsfeld 7 x 44 mm
mit erhöhtem Berührungsschutz

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00786621	H 80.6511.33SI NA LED EK6	4010105786620

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 HALVER
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001
Fax: 02353 9118 311
mail: peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA