Ausgangsleistung

Länge

**Breite** 

Höhe

Leistungsaufnahme



**EAN/GTIN** 



**Artikel** 709098001500

Beschreibung Zubehör Floodlight Olympus - Treiber - Innenmastmontage

- 1200 W - DALI

1200W Flutlichtstrahler Olympus für die Innenmast-/Schrankmontage.



1200|1200 Watt

1200 Watt

500 Millimeter

159 Millimeter

139,5 Millimeter

## **Technische Daten**

Geeignet für Außengebrauch	✓
Dimmung 0-10 V	×
Dimmung 1-10 V	×
Dimmung DALI	✓
Dimmung DSI	×
Dimmung DMX	×
Dimmung Potentiometer	
(geräteintegriert)	×
Dimmung LineSwitch	×
Dimmung herstellerspezifisch	×
Dimmung	
Netzspannungsmodulation	×
Dimmung Phasenabschnitt	×
Dimmung Phasenanschnitt	×
Dimmung programmierbar	×
Dimmung RF	×
Dimmung Sine Wave Reduction	×
Dimmung Touch and Dim	×
Dimmung Zigbee	×
Dimmung mit Push-button	×
Konstant-Lichtstrom-Regelung	×
Ohne Dimmfunktion	×
Geeignet für Gleichspannung	
(Primärseite)	✓
Schutzart (IP)	IP66
Schutzklasse	1
Bedienung über Bluetooth	×
Kompatibel mit Apple HomeKit	×
Kompatibel mit Google Assistant	×
Kompatibel mit Amazon Alexa	×
Kompatibel mit Casambi	×
IFTTT-Unterstützung verfügbar	×
Type of driver	LED-Treiber für Innenmast/Schrankmontag

Type of anivor	LLD ITOIDOT IGI
	Innenmast/Schr

Art des Zubehörs/Ersatzteils LED Driver

## Productinformationen



## FloodOly-P Driver-Box-In-1200W-DALI

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	EAN/GTIN	Gewicht (kg/st)	Brutto gewicht (kg)	Länge Innen kasten	Breite Innen kasten	Höhe Innen kasten
709098001500	FloodOly-P Driver-Box-In- 1200W-DALI	6931783016466	11,75 kg	12,48 kg	580 mm	225 mm	190 mm

