


EAN/GTIN

Articolo 709098001500

Accessorio Proiettore Olympus - Driver - Montaggio palo Descrizione

interno - 1200 W - DALI

Set di driver per proiettore Olympus da 1200 W per montaggio su palo interno/armadio.



Specifiche tecniche

Adatto ad uso esterno	✓
Dimming 0-10 V	×
Dimming 1-10 V	×
Dimming DALI	~
Dimming DSI	×
Dimming DMX	×
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio)	×
Dimming LineSwitch	×
Dimming secondo specifiche del produttore	×
Dimming modulazione tensione di rete	×
Dimming taglio di fase discendente	×
Dimming taglio di fase ascendente	×
Dimming programmabile	×
Dimming RF	×
Dimming Sine Wave Reduction	×
Dimming Touch and Dim	×
Dimming Zigbee	×
Dimming con push-button	×
Regolazione costante del flusso luminoso	×
Senza funzione dimming	×
Adatto per tensione continua (lato primario)	y
Grado di protezione (IP)	iP66
Classe di isolamento	1
Comando via Bluetooth	×
Compatibile con Apple HomeKit	×
Compatibile con Google Assistant	×
Compatibile con Amazon Alexa	×
Compatibile con Casambi	×
Supporto disponibile IFTTT	×
Type of driver	Driver I

Driver LED per montaggio Type of driver

Tipo di accessorio/parte di

ricambio

su palo interno/armadio

LED Driver

Potenza d'uscita	1200 1200 Watt
Assorbimento di potenza	1200 Watt
Lunghezza	500 Millimetro
Larghezza	159 Millimetro
Altezza	139,5 Millimetro



Informazioni sul prodotto

Codice prodotto	Descrizione	EAN/GTIN	Peso (kg/pz)	Peso lordo (kg)	Lunghezza scatola interna	Larghezza scatola interna	Altezza scatola interna
709098001500	FloodOly-P Driver-Box-In- 1200W-DALI	6931783016466	11,75 kg	12,48 kg	580 mm	225 mm	190 mm

