



Convertidor Smart 1-10V

- Convertidor compacto de BLE a 1-10V para su uso en sistema Smart de OPPLE
- Integra cualquier marca de luminaria de 1-10V en el sistema Smart de de OPPLE
- Control total de una o varias luminarias 1-10V con Smart Switch o Smart App
- Compatible con los sensores inteligentes OPPLE BLE2 y los interruptores inteligentes OPPLE BLE2
- Muy fácil de configurar con la OPPLE Smart Lighting App, o Smart Connect Box con Smart Web Interface
- Incluye medidor de energía incorporado, para leer en la app o en el interfaz de usuario de la web
- Comunicación inalámbrica completa a través del protocolo Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh, estandarizado y preparado para el futuro.





Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo
821017003000	LEDSmart-BLE2-10V-Converter

Especificaciones técnicas	
Grado de protección	IP20
Clase de protección	II
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
Comunicación	Opple Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE2)
Método de regulación	1-10V

Frecuencia	50 HZ	
Cable de conexión	0.75mm^2	
Longitud de cable	12 cm	
Condiciones de anlicación		

220-240 V AC

Suministro eléctrico

Voltaje

GARANTÍA	
5	
AÑOS	



Propiedades		
Material de la carcasa	PC	

Condiciones de aplicación	
Temperatura de aplicación	+25°C
Temperatura de funcionamiento	-20~+45°C

Esquema de dimensiones (mm)

